

EUROLITE DMX Move Controller 512 PRO

Console con fader motorizzati, effetti di colore e movimento (24 dispositivi/34 canali)

Art.n.: 70064516

GTIN: 4026397548303



Features :

- Pannello di controllo della luce DMX per dispositivi a effetto luminoso DMX come teste mobili, scanner e proiettori a LED con miscela di colori RGBW
- 512 canali DMX su 34 canali di controllo liberamente assegnabili e invertibili singolarmente (Softpatch)
- Per 24 dispositivi con un massimo di 34 canali di controllo ciascuno
- Porta USB per la memorizzazione dei dati degli spettacoli di luce
- Programmazione rapida grazie a 9 modelli di movimento integrati e 6 effetti di colore (posizione PAN/TILT, tempo di dissolvenza e velocità di esecuzione regolabili)
- È possibile utilizzare contemporaneamente più modelli di movimento ed effetti di colore
- Riproduzione chase manuale, musicale o temporizzata possibile
- 3 livelli di dispositivi DMX controllabili
- 8 fader a canale DMX motorizzati garantiscono opzioni di controllo facili da usare
- I fader motorizzati offrono una panoramica accurata dei parametri durante la commutazione dei singoli banchi, delle sequenze di luci e delle scene
- 2 jog wheel per Pan/Tilt
- Fader master per canali di colore e dimmer
- Funzione blackout
- Pulsanti illuminati a colori per un facile orientamento
- Può inviare fino a 512 canali DMX
- Montaggio su rack (19") 48,3 cm 4 U
- Programmabili 30 scenes/chases ciascuno con 485 cues distributed over 2 page/s
- Controllabile via DMX; RDM
- Schermo LCD
- Firmware aggiornabile
- Custodia per mixer

Logistica

EAN / GTIN: 4026397548303

Peso : 4,40 kg

Lunghezza : 0.59 m

Larghezza : 0.26 m

Altezza : 0.20 m

- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Club/scuole di danza; palco; DJ mobili/Intrattenitori solisti
- Funzionamento silenzioso

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	20 W
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite dispositivi a freddo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Fusibile:	5 x 20 mm, F 1,25 A fusibile sostituibile
Programmi:	Programmabili 30 scenes/chases ciascuno con 485 cues distributed over 2 page/s
Canali DMX:	Uscita 512
Uscita DMX:	1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Attivazione:	DMX; RDM
Colore della custodia:	Nero
Tipo di display:	Schermo LCD
Supporti di memorizzazione appropriati:	Periferica USB (FAT 32)
Collegamento USB:	Type A
Colore:	Nero
PC connect:	, Firmware aggiornabile
Struttura della custodia:	Montaggio su rack (19") 48,3 cm 4 U Custodia per mixer
Misure:	Larghezza: 48,3 cm Profondità: 17 cm Altezza: 8,9 cm
Peso:	3,82 kg
Classificazione del rumore:	Classe 0 (nessun rumore)

Contenuto della confezione:

1 x Controller
1 x Manuale d'uso
1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione