

## OMNITRONIC CPE-120P Amplificatore mixer ELA

Amplificatore PA con lettore audio, telecomando IR e Bluetooth, 120 W RMS

Art.n.: 80709607

GTIN: 4026397683172



### Features :

- Slot per schede SD e porta USB
- Sintonizzatore FM con scansione automatica
- 3 ingressi microfono con controlli del volume separati
- Mic 1 con tensione virtuale e funzione prioritaria
- Mic 2 e 3 commutabili mic/line
- 2 ingressi di linea con controlli del volume separati
- 1 uscita di linea
- Regolatori di basso, altezza e master per il segnale di uscita
- Indicatore di livello a LED quadruplo
- Funzionamento di rete e di emergenza a 24 V
- 2 U
- Il dispositivo è raffreddato tramite Ventola
- Controllabile via Bluetooth; Telecomando IR
- Tinta unita Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
- Custodia per mixer
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Installazione; Ristoranti, bar e hotel; centri sportivipalestre

### Logistica

EAN / GTIN: 4026397683172

Peso : 4,25 kg

Lunghezza : 0.35 m

Larghezza : 0.27 m

Altezza : 0.14 m

### Dati tecnici :

Alimentazione elettrica: 230 V AC, 50 Hz  
O  
24V

Potenza totale installata: 240 W

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Classe di protezione:                   | CL I                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Potenza in uscita:                      | 120 W RMS                                                                                                                                                                                                                                             |
| Allacciamento elettrico:                | Alimentazione dell'energia elettrica tramite dispositivi a freddo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)                                                                                                |
| Raffreddamento:                         | Ventola                                                                                                                                                                                                                                               |
| Impedenza:                              | 4-16 Ohm; ELA tecnica 100 V; ELA Tecnica 70 V                                                                                                                                                                                                         |
| Attivazione:                            | Bluetooth; Telecomando IR                                                                                                                                                                                                                             |
| Nome del dispositivo Bluetooth:         | OMNITRONIC                                                                                                                                                                                                                                            |
| Audioplayer:                            | USB + SD + Bluetooth + radio FM                                                                                                                                                                                                                       |
| Colore della custodia:                  | Nero                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Commutazione:                           | Class D                                                                                                                                                                                                                                               |
| Tipo di display:                        | Tinta unita Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre                                                                                                                                                                                                        |
| Controlli:                              | Interruttore di rete, Regolatore master, Controllo del volume per canale, Regolazione del suono, audioplayer; interruttore di tensione virtuale                                                                                                       |
| Circuito di protezione:                 | Sovraccarico; Cortocircuito; Limitatore; surriscaldamento                                                                                                                                                                                             |
| LED di stato:                           | Power, Fault, clip, Indicatore di livello                                                                                                                                                                                                             |
| Collegamenti:                           | Ingresso: microfono via 1 x XLR a 3 poli<br>Ingresso: mic/line via 2 x Presa jack (stereo) da 6,3 mm versione da incasso<br>Ingresso: line via 2 x RCA stereo<br>Uscita: line via 1 x RCA stereo 0,774 V<br>Uscita: Altoparlante via terminale a vite |
| Equalizzatore:                          | Master: 1 x regolatore a 2 bande                                                                                                                                                                                                                      |
| Formato musicale:                       | MP3                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Supporti di memorizzazione appropriati: | Periferica USB/Schede SD                                                                                                                                                                                                                              |
| Struttura della custodia:               | 2 U<br>Custodia per mixer                                                                                                                                                                                                                             |
| Misure:                                 | Larghezza: 30,3 cm<br>Profondità: 22 cm<br>Altezza: 9,1 cm                                                                                                                                                                                            |
| Peso:                                   | 3,96 kg                                                                                                                                                                                                                                               |
| Pila:                                   | 1 x pila a bottone 3,0 V CR2025 litio-manganese montato                                                                                                                                                                                               |

## Contenuto della confezione:

1 x Amplificatori  
 1 x Manuale d'uso  
 1 x dichiarazione di conformità  
 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione  
 1 x Antenna  
 1 x telecomando  
 1 x Pila