

OMNITRONIC PA Program Selector mono bk

Mountable PA program controller with 24 V emergency priority relay

Art.n.: 80711072

GTIN: 4026397260434



L'articolo non è più disponibile.

Features :

- Switches one of 6 signal sources to one speaker output
- Suitable for 100 V audio technique or other signals
- Black plastic front panel and knob
- Connettore a vite
- Disponibile in vari colori
- Montaggio a incasso
- Alloggiamento sopra intonaco (opzionale)

Logistica

EAN / GTIN: 4026397260434

Peso : 0,14 kg

Lunghezza : 0.09 m

Larghezza : 0.09 m

Altezza : 0.09 m

Dati tecnici :

Relè di ricezione obbligatorio:	24 V
Struttura della custodia:	Montaggio a incasso Alloggiamento sopra intonaco (opzionale)
Misure:	Larghezza: 8 cm Profondità: 6,7 cm Altezza: 8 cm
Peso:	0,11 kg

Contenuto della confezione: