

OMNITRONIC PA 6-Zone Mono Vol Contr 30W bk

6-way PA volume controller with 24 V emergency priority relays

Art.n.: 80711324

GTIN: 4026397262322



L'articolo non è più disponibile.

Features :

- 6 audio transformers for 100 V line technique
- Attenuation in 10 steps
- 6 built-in 24 V emergency priority relays
- Aluminum front panel
- Connettore a vite
- Montaggio su rack (19") 48,3 cm 2 U

Logistica

EAN / GTIN: 4026397262322

Peso : 4,10 kg

Lunghezza : 0.51 m

Larghezza : 0.25 m

Altezza : 0.14 m

Dati tecnici :

Relè di ricezione obbligatorio:	24 V
Capacità di carico:	Nominale: 6x 30W RMS
Intervallo di frequenza:	50 - 18000 Hz
Uscita zona:	6
Ingresso e uscita:	Mono
Struttura della custodia:	Montaggio su rack (19") 48,3 cm 2 U
Misure:	Larghezza: 48,3 cm Profondità: 23 cm Altezza: 8,9 cm
Peso:	3,50 kg

Contenuto della confezione:
