OMNITRONIC PA 6-zone mono vol contr 10W sil

6-way PA volume controller with 24 V emergency priority relays

Art.n.: 80711329

GTIN: 4026397262377









Features :

- 6 audio transformers for 100 V line technique
- Attenuation in 10 steps
- 6 built-in 24 V emergency priority relays
- Aluminum front panel
- Connettore a vite
- Montaggio su rack (19") 48,3 cm 2 U

Logistica

EAN / GTIN: 4026397262377
Peso : 3,60 kg
Lunghezza : 0.51 m
Larghezza : 0.25 m
Altezza : 0.15 m

Dati tecnici :

Relè di ricezione obbligatorio:	24 V
Capacità di carico:	Nominale: 6x 10W RMS
Intervallo di frequenza:	50 - 18000 Hz
Uscita zona:	6
Ingresso e uscita:	Mono
Struttura della custodia:	Montaggio su rack (19") 48,3 cm 2 U
Misure:	Larghezza: 48,3 cm Profondità: 23 cm Altezza: 8,9 cm
Peso:	3,00 kg

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

Contenuto della confezione:

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.