

OMNITRONIC PM-211 DJ-Mixer

2-Kanal-DJ-Mixer

Art.-Nr.: 10006870

GTIN: 4026397467130



Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Features:

- 2 Eingangskanäle mit Vorverstärkungsregler (Gain) und Phono/Line-Umschaltung
- DJ-Mikrofoneingang mit Talkover-Schalter, Lautstärkeregler und Klangregler
- Regelbarer Aux-Eingang auf der Frontplatte für tragbare Musikplayer (z. B. iPod)
- Vorhören (CUE) der Eingangskanäle über regelbaren Kopfhörerausgang, mit Cue-Mix-Regler
- Crossfader zum Überblenden zwischen beiden Kanälen
- 5-stellige Stereo-LED-Pegelanzeige, umschaltbar zwischen Master- und PFL-Signal
- Zusätzlicher Record-Ausgang
- Spannungsversorgung über mitgeliefertes Netzteil

Logistic

EAN / GTIN: 4026397467130

Gewicht: 1,40 kg

Länge: 0.30 m

Breite: 0.20 m

Höhe: 0.10 m

Technische Daten:

Stromversorgung:	230 V AC, 50 Hz
Gesamtanschlusswert:	3,00 W
Frequenzbereich:	20 - 20000 Hz
Maße:	Breite: 18 cm Tiefe: 14 cm Höhe: 6,5 cm
Gewicht:	1,15 kg über mitgeliefertes Netzteil
Eingänge:	
Line/Phono:	2 x Stereo-Cinch

Aux:	3,5-mm-Stereoklinke
DJ-Mikrofon:	6,3-mm-Klinke, unsym.
Ausgänge:	
Master:	Stereo-Cinch
Record:	Stereo-Cinch
Kopfhörerausgang:	6,3-mm-Stereoklinke (min. 32 Ohm)
Geräuschspannungsabstand:	>75 dB
Verzerrung:	<0,07 %
Maße (L x B x H):	180 x 140 x 65 mm