

# OMNITRONIC ZD-160 Zonen-Verteiler

Praktischer Verteiler mit 1 Eingang und 6 Ausgängen

Art.-Nr.: 10304105  
GTIN: 4026397257304



## Features:

- Erweitert jedes Mischpult um zusätzliche Ausgänge
- 1 Stereo-XLR-Eingang
- 6 Stereo-Zonen-Ausgänge über XLR-Buchsen
- Jede Zone mit Lautstärkeregler und Mono-Umschaltung
- LED-Anzeige für Signaleingang und Mono/Stereo-Modus
- (19") 48,3 cm Rackeinbau 1 HE
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Installation; Restaurants, Bars und Hotels; Sportzentren/Fitnessstudios

## Logistic

EAN / GTIN: 4026397257304  
Gewicht: 2,70 kg  
Länge: 0.53 m  
Breite: 0.27 m  
Höhe: 0.09 m

## Technische Daten:

Stromversorgung:	115/230 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	7 W
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Geräuschspannungsabstand:	>69 dB
Klirrfaktor:	<0,2 % bei 1 kHz
Impedanz:	Eingang: 45,1 kOhm Ausgang: 125 Ohm
Gain:	15 dB

Max. Pegel:	Ausgang: +22 dB Eingang: +9 dBV
Farbe:	Silber
Gehäusebauform:	(19") 48,3 cm Rackeinbau 1 HE
Maße:	Breite: 48,3 cm Tiefe: 12,6 cm Höhe: 4,45 cm
Gewicht:	2,31 kg

### **Lieferumfang:**

---

- 1 x Gerät
- 1 x Netzkabel/Stromkabel
- 1 x Bedienungsanleitung