

## OMNITRONIC UHF-200 BP Taschensender 864.300MHz

Taschensender mit Lavaliermikrofon

Art.-Nr.: 13063219

GTIN: 4026397478686



**Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.**

### Features:

- Taschensender mit UHF-PLL-Technik, passend für Empfänger mit der gleichen Trägerfrequenz
- Betrieb im störungsarmen UHF-Bereich
- Inkl. Lavaliermikrofon
- Sendeleistung 10 mW
- Gain-Regler zum Einstellen der Empfindlichkeit
- Stummschaltung
- LED-Batterieanzeige
- Betrieb über 2 x 1,5-V-Batterien (Typ AA)
- Anmelde- und gebührenfrei in der EU
- Richtcharakteristik: Niere

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397478686

Gewicht: 0,14 kg

Länge: 0.18 m

Breite: 0.13 m

Höhe: 0.04 m

### Technische Daten:

|                      |                                               |
|----------------------|-----------------------------------------------|
| Typ:                 | Taschensender mit Mikrofon                    |
| Kapseltyp:           | Kondensator                                   |
| Richtcharakteristik: | Niere                                         |
| Batterie:            | 2 x 1,5 V AA Mignon R06 Zink-Kohle beiliegend |
| Frequenzbereich:     | 40 - 18000 Hz                                 |
| Maße:                | Breite: 65 cm<br>Tiefe: 20 cm<br>Höhe: 2,5 cm |

|                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| Trägerfrequenz:           | 864,300 MHz             |
| Reichweite:               | 50 m (bei Sichtkontakt) |
| RF-Ausgangsleistung:      | 10 mW                   |
| Modulationsverfahren:     | F3F                     |
| Geräuschspannungsabstand: | >105 dB                 |
| Dynamikbereich:           | >80 dB                  |
| Schwellenwert:            | <0,5 % bei 1 kHz        |
| Anschluss:                | 3,5-mm-Klinkenstecker   |
| Gewicht:                  | 75 g                    |