OMNITRONIC UHF-200 BP Taschensender 864.990MHz

Taschensender mit Lavaliermikrofon

Art.-Nr.: 13063220

GTIN: 4026397478693

Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Features:

- Taschensender mit UHF-PLL-Technik, passend für Empfänger mit der gleichen Trägerfrequenz
- Betrieb im störungsarmen UHF-Bereich
- Inkl. Lavaliermikrofon
- Sendeleistung 10 mW
- Gain-Regler zum Einstellen der Empfindlichkeit
- Stummschaltung
- LED-Batterieanzeige
- Betrieb über 2 x 1,5-V-Batterien (Typ AA)
- Anmelde- und gebührenfrei in der EU

Logistic

EAN / GTIN: 4026397478693
Gewicht: 0,17 kg
Länge: 0.18 m
Breite: 0.13 m
Höhe: 0.04 m

Technische Daten:

Typ:	Taschensender mit Mikrofon
Batterie:	2 x 1,5 V AA Mignon R06 Zink-Kohle beiliegend
Frequenzbereich:	40 - 18000 Hz
Maße:	Breite: 65 cm Tiefe: 20 cm Höhe: 2,5 cm
Trägerfrequenz:	864,990 MHz
Reichweite:	50 m (bei Sichtkontakt)
RF-Ausgangsleistung:	10 mW

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

Modulationsverfahren:	F3F
Geräuschspannungsabstand:	>105 dB
Dynamikbereich:	>80 dB
Schwellenwert:	<0,5 % bei 1 kHz
Anschluss:	3,5-mm-Klinkenstecker
Gewicht:	75 g

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.