

OMNITRONIC WAMS-10BT Taschensender mit Headset

Taschensender mit Kopfbügelmikrofon

Art.-Nr.: 13106998

GTIN: 4026397565089



Features:

- Infrarotschnittstelle zur schnellen und fehlerfreien Synchronisation zwischen Sender und Empfänger
- Schalter zur Pegelanpassung MIC/0 dB/-10 dB
- LED-Anzeige für Batteriekapazität
- Gürtelclip
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Bühne; Produktpräsentationen und Vorträge
- <p>OMNITRONIC WAMS-10BT Taschensender
- Reichweite von bis zu 50m bei Sichtweite
- UHF 863 - 865 MHz Anmelde- und gebührenfrei in Europa

Logistic

EAN / GTIN: 4026397565089

Gewicht: 0,15 kg

Länge: 0.18 m

Breite: 0.08 m

Höhe: 0.04 m

Technische Daten:

Gewicht: 0,11 kg

OMNITRONIC WAMS-10BT Taschensender

Typ: Taschensender

Stromanschluss: Batterie/Akku

Batterie: 2 x Mignon (AA) (nicht im Lieferumfang)

Frequenzbereich:	50 - 16000 Hz
Klirrfaktor:	<1 % bei 1 kHz
Reichweite:	Bis zu 50m bei Sichtweite
Frequenzband:	UHF 863 - 865 MHz
RF-Ausgangsleistung:	10 mW
Anschlüsse:	Eingang: Mikrofon über 1 x 3,5 mm Klinkenbuchse (mono) Einbauversion schraubbar
Schalter:	Ein/Aus-Schalter; Mute-Schalter
Maße:	Breite: 6,4 cm Tiefe: 2,6 cm Höhe: 10,5 cm
Gewicht:	0,09 kg

Lieferumfang:
