



Features:**OMNITRONIC UHF-201 Funkmikrofon-System 863.010MHz**

Funkmikrofonsystem in UHF-PLL-Technik

- Empfangseinheit und Handmikrofon in UHF-PLL-Technik
- Betrieb im störungsarmen UHF-Bereich
- Bis zu 4 Systeme lassen sich störungsfrei parallel betreiben
- Lautstärkeregelung
- XLR- und 6,3-mm-Klinkenausgang
- Klinkenkabel im Lieferumfang
- LED für Betrieb, Träger- und Audiosignal
- Handmikrofon mit Stummschaltung und Farbmarkierung
- Passender Taschensender kann separat bestellt werden
- Anmelde- und gebührenfrei in der EU
- Richtcharakteristik: Niere
- UHF 863 - 865 MHz Anmelde- und gebührenfrei in Europa

OMNITRONIC UHF-200 BP Taschensender 863.010MHz

Taschensender mit Lavaliermikrofon

- Taschensender mit UHF-PLL-Technik, passend für Empfänger mit der gleichen Trägerfrequenz
- Betrieb im störungsarmen UHF-Bereich
- Inkl. Lavaliermikrofon
- Sendeleistung 10 mW
- Gain-Regler zum Einstellen der Empfindlichkeit
- Stummschaltung
- LED-Batterieanzeige

Logistic

- Betrieb über 2 x 1,5-V-Batterien (Typ AA)
- Anmelde- und gebührenfrei in der EU
- Richtcharakteristik: Niere
- UHF 863 - 865 MHz Anmelde- und gebührenfrei in Europa

Technische Daten:

Gewicht: 0,83 kg

OMNITRONIC UHF-201 Funkmikrofon-System 863.010MHz

Typ:	Drahtlos-Komplettset
Gesamtanschlusswert:	10,00 W
Kapseltyp:	Dynamisch
Richtcharakteristik:	Niere
Frequenzbereich:	40 - 18000 Hz
Frequenzband:	UHF 863 - 865 MHz
Frequenzwahl:	Festfrequenzen
Maße:	Breite: 21 cm Tiefe: 4,5 cm Höhe: 15,5 cm
Gewicht:	0,72 kg
Batterie:	2 x Mignon (AA) (nicht im Lieferumfang)
System:	Non-Diversity
Trägerfrequenz:	863,010 MHz
Reichweite:	50 m (bei Sichtkontakt)
RF-Ausgangsleistung:	10 mW
Modulationsverfahren:	F3F
Geräuschspannungsabstand:	>105 dB
Dynamikbereich:	>80 dB
Schwellenwert:	<0,5 % bei 1 kHz
Audioausgänge:	400 mV, 2,2 kOhm (XLR, sym.) 200 mV, 2,2 kOhm (6,3-mm-Klinke, unsym.)
Spannungsversorgung:	
Empfänger:	100-240 V AC, 50/60 Hz über mitgeliefertes Netzteil
Empfänger:	155 x 210 x 45 mm (L x B x H), 1 kg
Handmikrofon:	50 x 265 mm (D x L), 280 g

OMNITRONIC UHF-200 BP Taschensender 863.010MHz

Typ:	Taschensender mit Mikrofon
Kapseltyp:	Kondensator
Richtcharakteristik:	Niere

Batterie:	2 x Mignon (AA) (nicht im Lieferumfang)
Frequenzbereich:	40 - 18000 Hz
Frequenzband:	UHF 863 - 865 MHz
Frequenzwahl:	Festfrequenzen
Schalter:	Ein/Aus-Schalter; Mute-Schalter
Maße:	Breite: 65 cm Tiefe: 20 cm Höhe: 2,5 cm
Gewicht:	0,12 kg
Trägerfrequenz:	863,010 MHz
Reichweite:	50 m (bei Sichtkontakt)
RF-Ausgangsleistung:	10 mW
Modulationsverfahren:	F3F
Geräuschspannungsabstand:	>105 dB
Dynamikbereich:	>80 dB
Schwellenwert:	<0,5 % bei 1 kHz
Anschluss:	3,5-mm-Klinkenstecker

Lieferumfang:

1 x Mikrofon