

## EUROLITE Set LED TMH-41 Hypno Moving-Head Spot + Case

2x eng abstrahlendes Spotlight mit 3 Hypno-Ringen und 30-W-LED inkl. PRO Flightcase

Art.-Nr.: 2000571

GTIN: 4026397657210



### Features:

- Positionierung innerhalb
- <p>EUROLITE LED TMH-41 Hypno Moving-Head Spot
- <h2 class="featureSatz">Eng abstrahlendes Spotlight mit 3 Hypno-Ringen, 30-W LED, Gobo- und Farbrad</h2>Kompaktes Leichtgewicht
- 76 LEDs SMD 5050 3in1 R/G/B (homogene Farbmischung)<BR> Segmente einzeln ansteuerbar
- 1 LED 30 W COB (Chip-on-board) Farbrad
- Positionierung innerhalb 540° PAN, 210° TILT
- PAN Winkel umschaltbar zwischen 540°und 630°
- Auto-Positionskorrektur (Feedback)
- Exakte Positionierung (16-Bit-Auflösung)
- Gobo- und Farbrad mit statischen Gobos; Fokus manuell
- Dimmer elektronisch; Farbmischung stufenlos
- Gobo-Effekt; Beam-Effekt
- Farbrad mit 9 dichroitischen Farben und offen
- Gobo- und Farbrad mit statischen Gobos, 9 Gobos und offen<BR>Shake-Effekt
- Integrierte Showprogramme
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Ansteuerbar über Stand-alone; DMX; Musiksteuerung über Mikrofon
- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 4,7°
- 4 stelliges 7-Segment-LED Display
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Clubs/Tanzschulen; Hochzeit/Gala/Events; Partykeller; Mobile DJs / Alleinunterhalter
- Einsatzmöglichkeit: Stehend; fliegend
- <p>ROADINGER Flightcase 2x LED TMH-41

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397657210

Gewicht: 20,00 kg

Länge: 0.82 m

Breite: 0.82 m

Höhe: 0.52 m

Sperrgut

- <h2 class="featureSatz">Truhen-Case, HIGHLINE-Version</h2>Für optimalen Schutz
- Mit Zubehörfach
- Mit 2 Gerätefächern
- Hochwertige Verarbeitung mit Birkenmultiplexholz 7 mm, dunkelbraun, laminiert
- Innenraum mit Schaumstoffpolsterung
- Aluminiumprofilrahmen 20mm mit abgerundeten Ecken
- 2 verchromte Case-Klappgriffe
- 3 verchromte Feststellscharniere
- 2 hochwertige Butterfly-Schlösser
- Gummifüße
- Markenhardware
- Made in Europe
- Weiterführende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter "Downloads" im Datenblatt

## Technische Daten:

---

Gewicht: 19,00 kg

---

### EUROLITE LED TMH-41 Hypno Moving-Head Spot

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	70 W
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	76 x SMD 5050 3in1 R/G/B (homogene Farbmischung) 1 x 30 W COB (Chip-on-board) Farbrad
Max. Kippbewegung TILT:	210° exakte Positionierung (16-Bit-Auflösung) Auto-Positionskorrektur (Feedback)
Max. Schwenkbewegung PAN:	540°, 630° exakte Positionierung (16-Bit- Auflösung) Auto-Positionskorrektur (Feedback)
Blitzrate:	0 - 25 Hz
Ausstattung:	Goborad mit statischen Gobos; Fokus manuell
Farberzeugung:	Farbrad mit 9 dichroitischen Farben und offen
Gobos:	Goborad mit statischen Gobos, 9 Gobos und offen Shake-Effekt
DMX-Kanäle:	12; 23
DMX-Eingang:	1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:	Passive Konvektionskühlung
Ansteuerung:	Stand-alone; DMX; Musiksteuerung über Mikrofon
Fixtures vorhanden für:	Light J; LED PC-Control 512; Light Captain
Projektion:	Flimmerfrei
DMX-Ausfallmodus:	Hold; sound; Auto; Null-Wert
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	4,7°

Gehäusefarbe:	Schwarz
Displaytyp:	4 stelliges 7-Segment-LED Display
Maße:	Breite: 24,5 cm Tiefe: 16,5 cm Höhe: 35 cm
Gewicht:	5,68 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 3 (deutlich wahrnehmbare Geräusche)
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte

#### **ROADINGER Flightcase 2x LED TMH-41**

Maximale Last:	50 kg
Aluminiumprofilrahmen:	20 mm
Klappgriff:	2 Stück
Feststellscharnier:	3 Stück
Verschluss:	Butterfly-Schloss: 2 Stück
Transporthilfe:	Gummifüße
Markenverwendung:	Markenhardware
Material:	Birkenmultiplexholz, 7 mm
Farbe:	Dunkelbraun, laminiert
Gerätefach:	14 cm x 30 cm x 39 cm
Innenmaße:	48 cm x 30 cm x 39 cm
Zubehörfach:	9 cm x 29 cm x 45 cm
Maße:	Breite: 52 cm Tiefe: 34 cm Höhe: 48 cm
Gewicht:	10,85 kg

#### **Lieferumfang:**

1 x Movinglight  
 1 x Bedienungsanleitung  
 1 x Netzkabel/Stromkabel  
 1 x Omega-Bügel  
 1 x XLR Kabel  
 2 x Schrauben  
 2 x Unterlegscheibe