

## PSSO Set WISE ONE + Dyn. Funkmikrofon 518-548MHz

Anmeldefreier True-Diversity-Funkempfänger inkl. Handmikrofon mit PLL-Multifrequenz-Sender

Art.-Nr.: 2000762

GTIN: 4026397685305



### Features:

- Professioneller Multifrequenz-Funkempfänger mit True-Diversity-Technik für den Bühneneinsatz
- Hochwertige Bauteile und durchdachte Features sorgen für beste Performance und hohe Zuverlässigkeit
- Geeignet für große Mehrkanalanlagen
- 100 Preset-Kanäle in 10 Kanalgruppen
- 2,4 GHz iSync - komfortables Synchronisieren und Überwachen in Echtzeit
- Automatisches Frequenzsetup
- Pilotfrequenz-Squelch-Technologie löscht drahtlose RF-Interferenzen
- Multifunktionales Jogdial zur Menüführung
- Lock-Funktion verhindert versehentliches Ändern der Einstellungen
- Mic/Line-Umschaltung
- 2 abnehmbare Antennen (BNC) ermöglichen die Kombination mit einem externen Antennensplitter
- 2 Empfänger über ein Netzteil betreibbar
- (19") 48,3 cm Rackeinbau möglich 1 HE
- Reichweite von bis zu 60m bei Sichtweite
- UHF 518 - 548 MHz Anmelde- und gebührenfrei in großen Teilen Europas
- Bis zu 26 Sender in 3 Bändern lassen sich störungsfrei parallel betreiben
- Mehrfarbiges LCD Display
- Firmware update-fähig
- Tischpultgehäuse
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Mobilen Einsatz; Bühne; Theater; Verleiher; Sportzentren/Fitnessstudios; Konzerte/FOH's
- <p>PSSO WISE Dynamisches Funkmikrofon 518-548MHz
- <h2 class="featureSatz">Handmikrofon mit PLL-Multifrequenz-Sender</h2>Dynamisches Handmikrofon mit UHF-PLL-Technologie

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397685305

Gewicht: 2,85 kg

Länge: 0.40 m

Breite: 0.33 m

Höhe: 0.27 m

- Robustes, ergonomisches Aluminiumgehäuse
- Hochwertige Bauteile und durchdachte Features sorgen für beste Performance und hohe Zuverlässigkeit
- 2,4 GHz iSync - komfortables Synchronisieren und Überwachen in Echtzeit
- Benutzername und Anzeigefarbe editierbar
- RF-Ausgangsleistung umschaltbar
- Gainpegel einstellbar
- Lock-Funktion verhindert versehentliches Ändern der Einstellungen
- Direkt kompatibel mit der SM58-Kapsel von Shure
- Richtcharakteristik: Niere
- Reichweite von bis zu 60m bei Sichtweite
- UHF 518 - 548 MHz Anmelde- und gebührenfrei in großen Teilen Europas
- Mehrfarbiges LCD Display

## Technische Daten:

---

Typ: Mikrofonset

Gewicht: 2,17 kg

---

### PSSO WISE ONE 1-Kanal True Diversity Empfänger 518-548MHz

Typ: Empfänger

Stromversorgung: 100-240 V AC, 50/60 Hz  
12-15V DC 800 mA

Gesamtanschlusswert: 4 W

Stromanschluss: Stromeinspeisung über Hohlstecker (M)  
Einbauversion Stromanschlusskabel mit Steckernetzteil (mitgeliefert)

Anzahl der Kanäle: 1

Frequenzbereich: 50 - 20000 Hz

Geräuschspannungsabstand: >96 dB

Klirrfaktor: <0,1 % bei 1 kHz

Gain: Mikrofon -32 dB bis +4 dB  
Ausgang: -32 dB bis +4 dB

Reichweite: Bis zu 60m bei Sichtweite

Frequenzband: UHF 518 - 548 MHz

Diversity: True-Diversity

Parallelbetrieb: Max. 26 Sender in 3 Bändern

Modulation: FM

Frequenzwahl: 100 Frequenzen schaltbar  
In 10 Gruppen  
Frequenzen automatisch scanbar

Displaytyp: Mehrfarbiges LCD Display

Steuerelemente: Netzschalter, Groundlift-Schalter, Menü, Encoder

Anschlüsse: Antenne über 2 x BNC (W) 12-15 V  
Antenne über 1 x SMA (W) Einbauversion  
Ausgang: Mic/Line über 1 x 3-pol XLR  
Ausgang: Mic/Line über 1 x 6,3 mm  
Klinkenbuchse (mono) Einbauversion

---

Kanäle:	Mikrofonkanal: 1 x Mono mit Mic-Line Schalter über XLR oder Klinke
Schalter:	Low-Cut-Schalter
Material:	Metall
Farbe:	Schwarz
PC connect:	, Firmware update-fähig
Gehäusebauform:	Tischpultgehäuse (19") 48,3 cm Rackeinbau möglich 1 HE
Maße:	Breite: 21 cm Tiefe: 27 cm Höhe: 4,3 cm
Gewicht:	1,80 kg

### **PSSO WISE Dynamisches Funkmikrofon 518-548MHz**

Typ:	Handsender
Stromversorgung:	3V DC
Kapseltyp:	Dynamisch
Richtcharakteristik:	Niere
Batterie:	2 x Mignon (AA) (nicht im Lieferumfang)
Frequenzbereich:	50 - 18000 Hz
Gain:	-28 dB bis +4 dB
Reichweite:	Bis zu 60m bei Sichtweite
Frequenzband:	UHF 518 - 548 MHz
RF-Ausgangsleistung:	10 mW; 30 mW; 50 mW
Modulation:	FM
Frequenzwahl:	Frequenzen schaltbar
Displaytyp:	Mehrfarbiges LCD Display
Farbcode:	Farbindikator und Name einstellbar
Schalter:	Ein/Aus/Mute-Schalter
Material:	Aluminium
Maße:	Länge: 26,5 cm Durchmesser: Ø 5,2 cm
Gewicht:	0,37 kg

### **Lieferumfang:**

#### **1 x PSSO WISE ONE 1-Kanal True Diversity Empfänger 518-548MHz**

- 1 x Empfänger
- 1 x Externes Netzteil
- 1 x Adapter
- 3 x Antenne
- 3 x Montagebügel
- 9 x Schrauben
- 4 x Fuß
- 1 x Klinke Kabel
- 1 x Adapterkabel
- 1 x Halter
- 1 x Windschutz
- 1 x Bedienungsanleitung
- 1 x Konformitätserklärung
- 2 x Batterie

**1 x PSSO WISE Dynamisches Funkmikrofon 518-548MHz**

1 x Mikrofon

1 x Bedienungsanleitung

1 x Konformitätserklärung