

OMNITRONIC Set TRM-402 + Case

Art.-Nr.: 20000896

GTIN: 4026397695564



Features:

OMNITRONIC TRM-402 4-Kanal Rotary-Mixer

4-Kanal-Rotary-Mixer mit 3-Band-Frequenzisolator für DJs

- Klassischer Rotary-Mixer mit 4 Eingangskanälen und integriertem 3-Band-Frequenzisolator für DJs
- Gainregler, 2-Band-Equalizer (Höhen/Bässe) und Phono/Line-Umschaltung je Kanal
- Effektive Boost- und Kill-Funktion
- Kill-Charakteristik erlaubt das völlige Auslöschen von Bässen, Mitten und Höhen
- Klassische ALPS-Drehpotentiometer (Blue Velvet RK27)
- Hochwertige Bauteile garantieren lange Lebensdauer und hervorragende Klangeigenschaften
- DJ-Mikrofoneingang mit separatem Lautstärkereglern
- Vorhören der Eingangskanäle und der Mastersumme über regelbaren Kopfhörerausgang, mit Cue-Mix/Split-Funktion
- 12-stellige Stereo-LED-Pegelanzeige und Masterregler
- Booth-Ausgang mit separatem Lautstärkereglern
- Anschlüsse für DJ-Mikrofon und Kopfhörer in doppelter Ausführung auf der Ober- und Vorderseite
- Ausgänge: Master und Booth (XLR/Cinch L/R), Record (Cinch L/R)
- Tischpultgehäuse
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Clubs/Tanzschulen; mobilen Einsatz; Mobile DJs / Alleinunterhalter; Homerecording und Studios

Logistic

EAN / GTIN: 4026397695564

Gewicht: 9,00 kg

Länge: 0.82 m

Breite: 0.41 m

Höhe: 0.52 m

ROADINGER Flightcase TRM-402

Koffer-Case, PRO-Version

- Hochwertige Verarbeitung mit Birkenmultiplexholz 6,5 mm, dunkelbraun, laminiert

- Innenraum mit Schaumstoffpolsterung
Deckel mit Schaumstoffpolsterung
- Abnehmbarer Deckel
- Aluminiumprofilrahmen 22mm mit abgerundeten Ecken
- Robuster Tragegriff
- 2 hochwertige Schnappschlösser
- Gummifüße
- Markenhardware
- Made in Europe
- Weiterführende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter "Downloads" im Datenblatt

Technische Daten:

Gewicht:	7,90 kg
----------	---------

OMNITRONIC TRM-402 4-Kanal Rotary-Mixer

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	7,2 W
Schutzklasse:	SK I
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Frequenzbereich:	20 - 20000 Hz Mikrofon 20 - 20000 Hz Line 40 - 18000 Hz Phono
Geräuschspannungsabstand:	>77 dB Phono >80 dB Mikrofon >85 dB Line
Klirrfaktor:	Line <0,03 % bei 1 kHz Phono <0,1 % bei 1 kHz
Gain:	Mikrofon 44 dB Line 20 dB Phono 60 dB bis +75 dB
Isolator:	Master Gain:- ? bis +9 Low/Mid 300 Hz, 18db/Okt , Butterworth Mid/High 4000 Hz, 18db/Okt , Butterworth
Steuerelemente:	Netzschalter, Quellen-Umschalter, Cue-Mix-Split-Funktion, Klangregelung
Status LED:	Power, Masterpegelanzeige, Kanalquelle, CUE, Mikrofon
Anschlüsse:	Eingang: Line über 4 x Stereo-Cinch Eingang: Line/Phono über 4 x Stereo-Cinch Eingang: Mikrofon über 2 x 3-pol XLR Ausgang: Kopfhörer über 2 x 6,3 mm Klinkenbuchse (stereo) Einbauversion Ausgang: Kopfhörer über 2 x 3,5 mm Klinkenbuchse (stereo) Einbauversion Ausgang: Rec. über 1 x Stereo-Cinch Ausgang: Booth über 2 x 3-pol XLR Ausgang: Booth über 1 x Stereo-Cinch Ausgang: Master über 2 x 3-pol XLR Ausgang: Master über 1 x Stereo-Cinch

Kanäle:	Eingangskanal: 4 x Stereo mit Line-Line/Phono Schalter über Cinch, Kanalregelung über Rotary- Drehregler, Regler 2-Band EQ, Gainregler, Phono- Gain-Regler, CUE-Schalter, Quellen-Umschalter Mikrofonkanal: 1 x Mono über XLR, Kanalregelung über Drehregler, ON AIR Schalter Booth-Ausgang: 1 x Stereo über XLR oder Cinch, Kanalregelung über Drehregler Master-Ausgang: 1 x Stereo über XLR oder Cinch, Kanalregelung über Drehregler Kopfhörer-Ausgang: 1 x Stereo über Klinke, Kanalregelung über Drehregler, Cue-Mix-Split- Funktion
Max. Pegel:	Ausgang: +22 dBu
Material:	Metall
Farbe:	Schwarz
Gehäusebauform:	Tischpultgehäuse
Maße:	Breite: 33 cm Tiefe: 24,7 cm Höhe: 10,7 cm
Gewicht:	4,05 kg

ROADINGER Flightcase TRM-402

Maximale Last:	25 kg
Abnehmbare Deckel:	1 Stück
Aluminiumprofilrahmen:	22 mm
Tragegriff:	1 Stück
Verschluss:	Schnappschloss: 2 Stück
Transporthilfe:	Gummifüße
Markenverwendung:	Markenhardware
Material:	Birkenmultiplexholz, 6,5 mm
Farbe:	Dunkelbraun, laminiert
Gerätefach:	33 cm x 23,5 cm x 4 cm
Zubehörfach:	37 cm x 6,5 cm x 4,5 cm
Innenmaße:	37 cm x 30 cm x 4,5 cm
Maße:	Breite: 40 cm Tiefe: 37 cm Höhe: 17,5 cm
Gewicht:	3,85 kg

Lieferumfang:

- 1 x Gerät
- 1 x Netzkabel/Stromkabel
- 1 x Bedienungsanleitung