

**Listenpreis: 1188.81 €**

inkl. 19% Mwst.

Features:**OMNITRONIC MOM-10BT4 Modulares Drahtlos-PA-System**

Mobiles PA-System mit Akku-Betrieb und unterschiedlichen Ausstattungsmodulen

- Drahtloses PA-System mit modularem Aufbau für optionale Funk- und Playermodule
- Drahtloser Audio-Link-Betrieb mehrerer MOM-10BT4-Systeme für größere Veranstaltungen
- Flexible Einsatzmöglichkeiten: Mono-Betrieb mit mehreren Systemen oder Stereo-Betrieb mit 2 verlinkten Systemen
- Leistungsfähiges 2-Wege-Lautsprechersystem mit 25-cm-Basslautsprecher (10")
- 3 Erweiterungsschächte für den Einbau von Funkempfängern
- 1 Erweiterungsschacht für den Einbau eines Audio-Link-Moduls
- 1 Erweiterungsschacht für den Einbau eines CD-/MP3-Players mit SD-Slot und USB-Port
- Mikrofon-Eingänge mit regelbarem Halleffekt
- Line-Eingang (XLR und Cinch), umschaltbar stereo/mono
- Mikrofon-Eingänge, Line-Eingang und Bluetooth-Schnittstelle mit getrennten Lautstärkereglern
- Mixersektion mit gemeinsamem Masterregler und 2-fach-Klangregelung
- Stereo-/Mono-Umschalter für die Ausgabe des Mastersignals im Audio-Link-Betrieb
- Zusätzlicher XLR-Ausgang zum Verlinken mehrerer Systeme per Kabel
- Schaltbare Mikrofon-Vorrangfunktion - ideal für Moderationen
- Ergonomisches Design
- Integrierte Ladeautomatik und Statusanzeige
- Ansteuerbar über Bluetooth
- Unterstützte Codecs: AAC, SBC
- 2,4 GHz weltweit anmelde- und gebührenfrei
- Metallgitter in schwarz
- Robuster Tragegriff
- Trolleyfunktion

Logistic

EAN / GTIN: 4026397752618

Gewicht: 27,00 kg

Länge: 0.00 m

Breite: 0.00 m

Höhe: 0.00 m

- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Theater; mobilen Einsatz; Hochzeit/Gala/Events; Produktpräsentationen und Vorträge

Akku

- Akku muss separat bestellt werden
- Kabellos, flexibel und vielseitig einsetzbar
- Betriebsdauer bis zu 8h

ACCESSORY Akku 12V/7000mAh

Wartungsfreier Bleigel-Akku

- Hohe Energiedichte
- Lange Lebensdauer
- Auslaufsichere Konstruktion
- Kabellos, flexibel und vielseitig einsetzbar

OMNITRONIC MOM-10BT4 CD-Player mit USB & SD

CD-/MP3-Player-Einbaumodul mit SD-Kartensteckplatz und USB-Anschluss

- Zur Nachrüstung des modularen PA-Systems MOM-10BT4
- Slot-in-Laufwerk
- Steckplatz für SD(HC)-Speicherkarten
- Ansteuerbar über IR-Fernbedienung

OMNITRONIC DAD Empfangsmodul

Empfangsmodul für UHF-Frequenzen (Mikrofon, Taschensender + Audio-Link-Modul)

- Zum Einbau in das DAD-4RX 4-Kanal-Empfängergehäuse
- Zur Nachrüstung des modularen PA-Systems MOM-10BT4
- Zum Aufbau von Audio-Funkstrecken mit dem DAD-Sendemodul und weiteren Komponenten
- 16 einstellbare Übertragungsfrequenzen (823-832 und 863-865 MHz)
- LEDs für Träger- und Audiosignal
- Reichweite von bis zu 30m bei Sichtweite
- UHF 823 - 832 MHz Anmelde- und gebührenfrei in großen Teilen Europas
- UHF 863 - 865 MHz Anmelde- und gebührenfrei in Europa

OMNITRONIC DAD Funkmikrofon

Dynamisches Handmikrofon mit 16 Übertragungsfrequenzen (823-832 & 863-865 MHz)

- 16 einstellbare Übertragungsfrequenzen (823-832 und 863-865 MHz)
- Batteriestatusanzeige
- Richtcharakteristik: Niere
- Reichweite von bis zu 30m bei Sichtweite
- UHF 823 - 832 MHz Anmelde- und gebührenfrei in großen Teilen Europas
- UHF 863 - 865 MHz Anmelde- und gebührenfrei in Europa

OMNITRONIC DAD Taschensender

Taschensender mit Lavaliermikrofon

- 16 einstellbare Übertragungsfrequenzen (823-832 und 863-865 MHz)
- Gain-Regler zum Einstellen der Empfindlichkeit
- LED-Anzeige für Batteriekapazität
- Gürtelclip
- Kopfbügelmikrofon und Krawattenmikrofon als Zubehör erhältlich
- Reichweite von bis zu 30m bei Sichtweite
- UHF 823 - 832 MHz Anmelde- und gebührenfrei in großen Teilen Europas
- UHF 863 - 865 MHz Anmelde- und gebührenfrei in Europa

Mikrofon

- Richtcharakteristik: Niere

OMNITRONIC DAD Audio-Link-Modul

Sendemodul zur Audioübertragung an DAD-Empfangsmodule

- Zum Einbau in das DAD-4RX 4-Kanal-Empfängergehäuse

- Zur Nachrüstung des modularen PA-Systems MOM-10BT4
- Drahtlose Übertragung des Audiosignals an DAD-Empfangsmodule
- 16 einstellbare Übertragungsfrequenzen (823-832 und 863-865 MHz)
- LED-Anzeige für ausgewählten Kanal
- Abnehmbare Stabantenne
- Reichweite von bis zu 30m bei Sichtweite
- UHF 823 - 832 MHz Anmelde- und gebührenfrei in großen Teilen Europas
- UHF 863 - 865 MHz Anmelde- und gebührenfrei in Europa

Technische Daten:

Gewicht: 26,05 kg

OMNITRONIC MOM-10BT4 Modulares Drahtlos-PA-System

| | |
|-----------------------|--|
| Stromversorgung: | 230 V AC, 50 Hz Oder 12V DC |
| Gesamtanschlusswert: | Max. 100 W |
| Ausgangsleistung: | Max. 160 W 80 W RMS |
| Stromanschluss: | Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert) Batterie/Akku (nicht im Lieferumfang) |
| Frequenzbereich: | 50 - 18000 Hz |
| Klirrfaktor: | <1 % bei 1 kHz |
| Ansteuerung: | Bluetooth |
| Bluetooth: | Version: 4,0 Profil: A2DP |
| Bluetooth Gerätename: | OMNITRONIC |
| Unterstützte Codecs: | AAC, SBC |
| Frequenzband: | 2,4 GHz |
| Aufnahmesystem: | Flansch: Ø 35mm |
| Schaltung: | Class D |
| Status LED: | Ladezustandsanzeige, Pairing |
| Anschlüsse: | Eingang: Line über 1 x Stereo-Cinch Eingang: Line über 1 x 3-pol XLR Eingang: Mikrofon über 2 x 3-pol XLR/6,35mm Klinke (W) Kombibuchse Einbauversion Ausgang: Line über 1 x 3-pol XLR |
| Kanäle Eingang: | 2 x Mono über Kombibuchse (XLR/KLINKE), Kanalregelung über Drehregler 1 x Mono + Stereo über XLR oder Cinch, Kanalregelung über Drehregler |
| Lautsprecher: | 1 x 10" Tieftöner 1" Hochtöner |
| Lautsprechertyp: | Kompakt-Box |
| Bauart: | Bassreflex |

| | |
|-----------------|--|
| Tragegriff: | 1 Stück |
| Transporthilfe: | Trolleyfunktion |
| Material: | Kunststoff |
| Farbe: | Schwarz |
| Maße: | Breite: 33,5 cm Tiefe: 37,5 cm Höhe: 53,5 cm |
| Gewicht: | 15,75 kg |
| Akkutyp: | 2 x Blei 12 V, 7000 mAh, 84 Wh |
| Akku: | Betriebsdauer bis zu 8h Ladedauer 5h |

ACCESSORY Akku 12V/7000mAh

| | |
|-------------|---|
| Akkutyp: | 1 x Blei 12 V, 7000 mAh, |
| Anschlüsse: | 6,3mm Flachstecker |
| Maße: | Breite: 16,1 cm Tiefe: 6,5 cm Höhe: 10 cm |
| Gewicht: | 2,33 kg |

OMNITRONIC MOM-10BT4 CD-Player mit USB & SD

| | |
|---------------------------|--|
| Ansteuerung: | IR-Fernbedienung |
| Audioplayer: | USB + SD + CD-Player |
| CD-Laufwerk: | Einschub-Einzellaufwerk |
| Musikformat: | CD, CD-R, CD-RW, CD-DA, MP3; WMA, WAV |
| Geeignete Speichermedien: | USB-Geräte/SD-Karten max. 32GB (FAT 32) |
| Maße: | Breite: 16 cm Tiefe: 16,5 cm Höhe: 6,8 cm |
| Gewicht: | 0,97 kg |
| Stromversorgung: | 12V DC 1000 mA |
| Stromanschluss: | Festes Stromanschlusskabel mit Spezialstecker |
| Batterie: | 1 x Knopfzelle 3,0 V CR2025 Lithium-Mangan eingebaut |

OMNITRONIC DAD Empfangsmodul

| | |
|---------------------------|------------------|
| Typ: | Empfänger |
| Stromversorgung: | 12V DC 170 mA |
| Anzahl der Kanäle: | 1 |
| Frequenzbereich: | 40 - 18000 Hz |
| Geräuschspannungsabstand: | >80 dB |
| Klirrfaktor: | <0,1 % bei 1 kHz |
| Empfindlichkeit: | -95 dB |

| | |
|---------------------|--|
| Reichweite: | Bis zu 30m bei Sichtweite |
| Frequenzband: | UHF 823 - 832 MHz; UHF 863 - 865 MHz |
| Frequenzstabilität: | ± 0,001 % |
| Frequenzwahl: | 16 Frequenzen schaltbar |
| Steuerelemente: | Frequenzwahlschalter, Lautstärkeregler, Squelch-Schalter |
| Status LED: | Power, Signal, Pegelanzeige |
| Farbe: | Schwarz |
| Maße: | Breite: 7,1 cm Tiefe: 13,9 cm Höhe: 3 cm |
| Gewicht: | 0,09 kg |

OMNITRONIC DAD Funkmikrofon

| | |
|----------------------|---|
| Typ: | Handsender |
| Stromversorgung: | 3V DC |
| Stromanschluss: | Batterie/Akku |
| Kapseltyp: | Dynamisch |
| Richtcharakteristik: | Niere |
| Batterie: | 2 x Mignon (AA) (nicht im Lieferumfang) |
| Frequenzbereich: | 50 - 18000 Hz |
| Reichweite: | Bis zu 30m bei Sichtweite |
| Frequenzband: | UHF 823 - 832 MHz; UHF 863 - 865 MHz |
| Frequenzstabilität: | ± 0,001 % |
| RF-Ausgangsleistung: | 10 mW |
| Frequenzwahl: | 16 Frequenzen schaltbar |
| Schalter: | Ein/Aus/Mute-Schalter |
| Material: | Kunststoff |
| Farbe: | Schwarz |
| Maße: | Länge: 26,5 cm Durchmesser: Ø 4,9 cm |
| Gewicht: | 0,18 kg |

OMNITRONIC DAD Taschensender

| | |
|------------------|---|
| Typ: | Taschensender |
| Stromversorgung: | 3V DC Oder 5V DC |
| Stromanschluss: | Batterie/Akku Stromeinspeisung über USB C (W) Einbauversion Stromanschlusskabel für USB A Netzanschluss (mitgeliefert) |
| Batterie: | 2 x Mignon (AA) (nicht im Lieferumfang) |
| Frequenzbereich: | 50 - 18000 Hz |

| | |
|----------------------|--|
| Reichweite: | Bis zu 30m bei Sichtweite |
| Frequenzband: | UHF 823 - 832 MHz; UHF 863 - 865 MHz |
| Frequenzstabilität: | ± 0,01 % |
| RF-Ausgangsleistung: | 10 mW |
| Frequenzwahl: | 16 Frequenzen schaltbar |
| Steuerelemente: | Lautstärkeregler, Frequenzwahlschalter |
| Anschlüsse: | Eingang: Mikrofon über 1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion Eingang: Line über 1 x 3,5 mm Klinkenbuchse (stereo) Einbauversion |
| Schalter: | Ein/Aus-Schalter |
| Material: | Kunststoff |
| Farbe: | Schwarz |
| Maße: | Breite: 6,7 cm Tiefe: 2,3 cm Höhe: 11 cm |
| Gewicht: | 0,12 kg |
| Typ: | Lavaliermikrofon |
| Stromversorgung: | 1,5-10V DC |
| Stromanschluss: | Stromeinspeisung über Mini-XLR (W) 3-pol |
| Kabellänge: | 1 m |
| Kapseltyp: | Kondensator |
| Richtcharakteristik: | Niere |
| Empfindlichkeit: | -37 dB |
| Material: | Metall |
| Farbe: | Schwarz |
| Gewicht: | 0,018 kg |
| Aufbau Kabel: | Stromkabel |
| Kabellänge: | 0,8 m |
| Anschluss A: | 1 x USB, Typ A |
| Anschluss B: | 1 x USB C (M) |

OMNITRONIC DAD Audio-Link-Modul

| | |
|----------------------|--|
| Typ: | Sender |
| Stromversorgung: | 12V DC 150 mA |
| Anzahl der Kanäle: | 1 |
| Reichweite: | Bis zu 30m bei Sichtweite |
| Frequenzband: | UHF 823 - 832 MHz; UHF 863 - 865 MHz |
| Frequenzstabilität: | ± 0,001 % |
| RF-Ausgangsleistung: | 10 mW |
| Frequenzwahl: | 16 Frequenzen schaltbar |
| Steuerelemente: | Frequenzwahlschalter, Lautstärkeregler |
| Status LED: | Power, Signal |
| Anschlüsse: | Antenne über 1 x BNC (W) |

| | |
|----------|--|
| Farbe: | Schwarz |
| Maße: | Breite: 7,1 cm Tiefe: 13,9 cm Höhe: 3 cm |
| Gewicht: | 0,11 kg |

Lieferumfang:

1 x OMNITRONIC MOM-10BT4 Modulares Drahtlos-PA-System

1 x Kompakt-Box
1 x Antenne
1 x Netzkabel/Stromkabel
1 x Bedienungsanleitung
1 x Konformitätserklärung

1 x OMNITRONIC MOM-10BT4 CD-Player mit USB & SD

1 x Gerät
4 x Schrauben
1 x Fernbedienung
1 x Bedienungsanleitung

2 x OMNITRONIC DAD Empfangsmodul

1 x Empfänger
1 x Bedienungsanleitung
1 x Konformitätserklärung

2 x OMNITRONIC DAD Funkmikrofon

1 x Sender
1 x Bedienungsanleitung
1 x Konformitätserklärung
1 x Schraubendreher

2 x OMNITRONIC DAD Taschensender

1 x Sender
1 x Mikrofon
1 x USB-Kabel
1 x Bedienungsanleitung
1 x Konformitätserklärung

1 x OMNITRONIC DAD Audio-Link-Modul

1 x Sender
1 x Antenne
1 x Bedienungsanleitung
1 x Konformitätserklärung