

## EUROLITE LED PAR-64 COB RGBW 120W Zoom sw MK2

PAR-Scheinwerfer mit 120-W-RGBW-LED und manuellem Zoom

Art.-Nr.: 41603606

GTIN: 4026397718003



### Features:

- Verbesserte Version mit mehr Lichtausbeute als beim Vorgängermodell
- Flimmerfrei
- 1 LED 120 W COB (Chip-on-board) 4in1 RGBW (homogene Farbmischung)
- Ansteuerbar über Stand-alone; DMX; Musiksteuerung über Mikrofon; Master/Slave-Funktion
- Mit Montagebügel
- Netzeingang und Netzausgang zum einfachen verbinden von bis zu 8 Geräten
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Bühne; Clubs/Tanzschulen; Hochzeit/Gala/Events; Restaurants, Bars und Hotels; Theater; Video- und Fotografie
- Einsatzmöglichkeit: Fliegend; auf Stativ

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397718003

Gewicht: 4,75 kg

Länge: 0.49 m

Breite: 0.38 m

Höhe: 0.38 m

### Technische Daten:

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	140 W
Schutzklasse:	SK I
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über P-Con (blau), Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Stromausgang:	P-Con (grau), Einbauversion
Sicherung:	F 2 A
Lampenart:	LED-Lampe

LED-Typ:	1 x 120 W COB (Chip-on-board) 4in1 RGBW (homogene Farbmischung)
Blitzrate:	0 - 20 Hz
DMX-Kanäle:	2; 4; 5; 9; 6
DMX-Eingang:	1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:	Lüfter
Ansteuerung:	Stand-alone; DMX; Musiksteuerung über Mikrofon; Master/Slave-Funktion
Fixtures vorhanden für:	LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light J; Light Captain; Colorchief
Projektion:	Flimmerfrei
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	11 - 35°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	15 - 48°
Gehäusefarbe:	Schwarz
Aufnahmesystem:	Montagebügel
Maße:	Breite: 26 cm Tiefe: 43,5 cm Höhe: 37,5 cm
Gewicht:	3,70 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 2 (leichte Geräusche)
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte

## Lieferumfang:

1 x Scheinwerfer  
 1 x Bedienungsanleitung  
 1 x Netzkabel/Stromkabel  
 1 x XLR Kabel  
 1 x Filterrahmen  
 1 x Montagebügel  
 2 x Rändelschraube  
 2 x Unterlegscheibe