

## ANTARI F-7X Smaze

Hochleistungs-Nebelmaschine im Flightcase, Ausstoßwinkel variabel

Art.-Nr.: 51702686

GTIN: 4710586556353



### Features:

- Erzeugt gewaltige Mengen feinen, langanhaltenden Dunstnebel in wenigen Minuten
- Integriert im rollbaren Flightcase für harten Toureinsatz
- Hochgeschwindigkeitslüfter mit einstellbarem Austrittswinkel
- Einstellbarer Timer mit Intervall, Dauer und Nebelmenge
- Kontinuierlicher Ausstoß mit einstellbarer Ausstoßmenge oder manuelle Auslösung mit maximaler Ausstoßmenge
- Einstellbare Lüftergeschwindigkeit
- Selbstreinigungsfunktion
- Großes Staufach für zwei 5-Liter-Kanister
- Große Tankkapazität
- Betrieb mit Nebelfluid auf Wasserbasis
- Herausnehmbarer Tank
- Ansteuerbar über DMX; Timer; Funkfernsteuerung (optional); CRMX by LumenRadio (optional); RDM
- Touchscreen Display
- NEUTRIK Steckverbindung verbaut
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Bühne; Theater; Verleiher
- Einsatzmöglichkeit: Stehend

### Logistic

EAN / GTIN: 4710586556353

Gewicht: 59,05 kg

Länge: 0.82 m

Breite: 0.53 m

Höhe: 0.80 m

Sperrgut

### Technische Daten:

Stromversorgung: 230 V AC, 50 Hz

Gesamtanschlusswert: 1600 W

Stromanschluss:	Stromeinspeisung über PowerCON (blau), Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Aufwärmzeit:	Ca. 8 min
Tankinhalt:	5,0 l Nebelfluid auf Wasserbasis herausnehmbarer Tank
Fluidverbrauch:	Nebel-Modus - 150 ml/min Faze-Modus - 28 ml/min
DMX-Eingang:	1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion 1 x 5-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion 1 x 5-pol XLR (W) Einbauversion
Ansteuerung:	DMX; Timer; Funkfernsteuerung (optional); CRMX by LumenRadio (optional); RDM
Gehäusefarbe:	Schwarz
Displaytyp:	Touchscreen Display
Schutzschaltung:	Fluidmangel; Überhitzung
Markenverwendung:	NEUTRIK Steckverbindung verbaut
Farbe:	Schwarz
Maße:	Länge: 72,8 cm Breite: 42,8 cm Höhe: 71,9 cm
Gewicht:	54,10 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 2 (leichte Geräusche)

## Lieferumfang:

- 1 x Gerät
- 1 x Bedienungsanleitung
- 1 x Netzkabel/Stromkabel
- 1 x Konformitätserklärung
- 2 x Behälter
- 2 x Schlauch
- 2 x Filter