

EUROLITE Snow 6001 Schneemaschine

DMX-steuerbare Maschine mittlerer Größe mit Kabelfernbedienung

Art.-Nr.: 51706320

GTIN: 4026397333732



Beschreibung:

Mit einem kräftigen Motor ermöglicht diese Schneemaschine eine schnelle Berieselung. Es bildet sich am Boden eine geschlossene "Schaum-Schneedecke". Dabei werden die Flocken in den Raum geworfen. Die Schneemaschine kann hängend und stehend betrieben werden. Ideal für Theater oder Diskotheken, die den Schnee als Kulisse brauchen. Der große Tank der Maschine ermöglicht den Dauerbetrieb. Wenn der "Schneesturm" vorbei ist, verschwindet die weiße Pracht, ohne große Rückstände zu hinterlassen.

Logistic

EAN / GTIN: 4026397333732

Gewicht: 9,90 kg

Länge: 0.58 m

Breite: 0.35 m

Höhe: 0.35 m

Features:

- Eine große Menge von "Schneeflocken" wird bis zu 2 m weit in den Raum geworfen
- Bei andauernder Berieselung bildet sich am Boden eine "Schaum-Schneedecke", die sich nach und nach wieder auflöst
- Das Auflösen der "Schneedecke" geschieht fast rückstandslos
- Die Ausstoßmenge wird über den Regler an der Fernsteuerung geregelt
- Ideal für das Thema "Winter" in Diskotheken, Theatern etc.
- Mit 2,5-Liter-Tank für Dauerbetrieb
- Passendes Schneefluid: EUROLITE Schneefluid
- Mit Bügel für hängende Montage
- Hochwertiger Aufbau
- Günstiges Preis-Leistungsverhältnis
- Ausstoßweite: Ca. 2 m
- Ansteuerbar über DMX; kabelgebundene Fernsteuerung

Technische Daten:

Stromversorgung:	230 V AC, 50 Hz
Gesamtanschlusswert:	1350 W
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Ausstoßweite:	Ca. 2 m
Tankinhalt:	2,5 l Schneefluid
Fluidverbrauch:	Ca. 120 ml/min
DMX-Kanäle:	1
DMX-Eingang:	1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion
Ansteuerung:	DMX; kabelgebundene Fernsteuerung
Fixtures vorhanden für:	LED PC-Control 512
Gehäusefarbe:	Silber
Maße:	Breite: 33 cm Tiefe: 51 cm Höhe: 35,5 cm
Gewicht:	8,70 kg

Lieferumfang:

- 1 x Gerät
- 1 x Bedienungsanleitung
- 1 x Netzkabel/Stromkabel
- 1 x Fernbedienung
- 1 x Behälter
- 1 x Schlauch
- 1 x Montagebügel
- 2 x Rändelschraube
- 2 x Schrauben
- 4 x Unterlegscheibe