

EUROLITE LED LP-30 Logo-Projektor

LED-Logo-Projektor mit 30-W-LED, Strobe, Dimmer und Gobo-Rotation, inkl. IR-Fernbedienung

Art.-Nr.: 51799329

GTIN: 4026397670394



Beschreibung:

LED-Logoprojektor mit 30-W-LED inkl. IR-Fernbedienung

Nutzen Sie den EUROLITE LED LP-30, um mit Ihrem an die Decke projizierten Firmenlogo für Ihren Messestand zu werben oder werfen Sie ein Weihnachtsmotiv direkt aus Ihrem Schaufenster auf die Straße, um die volle Aufmerksamkeit der Passanten auf sich zu ziehen.

Der LP-30 Logo-Projektor arbeitet vollkommen lautlos, da er mit einer Konvektionskühlung ausgestattet ist. Die scharfe und flimmerfreie Projektion wird durch die leistungsstarke, kaltweiße 30-Watt-COB-LED ermöglicht.

Verschiedene Gobos lassen sich einfach wechseln und einsetzen. Wechseln Sie bequem zwischen statischem oder rotierendem Gobo und steuern Sie die Rotationsgeschwindigkeit und -richtung je nach Ihren Bedürfnissen.

Ein Gobo mit "Bubbles"-Motiv ist im Lieferumfang enthalten.

Der Logoprojektor bietet Ihnen außerdem einen Dimmer, vorprogrammierte Makros sowie einen Strobe-Effekt mit variabler Geschwindigkeit über einen Zufallsgenerator.

Die Ansteuerung können Sie wahlweise über DMX, Master/Slave oder mit der beiliegenden Infrarot-Fernbedienung vornehmen. Außerdem ist der Logo-Projektor kompatibel zu QuickDMX - dem Funk-DMX-System von Eurolite. Der P-Con-Netzanschluss erlaubt es Ihnen, bis zu acht Geräte in Reihe zu betreiben.

Über das Control-Board mit LCD-Anzeige können Sie den LP-30 adressieren und einstellen.

Logistic

EAN / GTIN: 4026397670394

Gewicht: 3,75 kg

Länge: 0.31 m

Breite: 0.21 m

Höhe: 0.31 m

Features:

- Ein Gobo, Motiv "Bubbles", wird mitgeliefert
 - Scharfe Projektion
 - 1 LED 30 W COB (Chip-on-board) kaltweiß (CW)
 - Goborad mit rotierenden Gobos; Fokus manuell; Zoom manuell; Goborad mit statischen Gobos
 - Dimmer elektronisch; Farbmakros einstellbar
 - Gobo-Effekt; Stroboskop-Effekt
 - Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
 - Ansteuerbar über DMX; IR-Fernbedienung; Stand-alone; QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional)
 - Fixtures vorhanden für Light Captain; Light´J
 - Flimmerfrei
 - Mit einem Abstrahlwinkel von 11° - 16°
 - Mit Doppelbügel
 - Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 8 Geräten
 - Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Clubs/Tanzschulen; Dekoration; Mobile DJs / Alleinunterhalter; Restaurants, Bars und Hotels; Werbung/Schaufenster
 - Einsatzmöglichkeit: Stehend; fliegend; auf Stativ
 - Geräuschloser Betrieb
- Gobos**
- Gobos austauschbar

Technische Daten:

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	35 W
Schutzart:	IP20
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über P-Con (blau), Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	1 x 30 W COB (Chip-on-board) kaltweiß (CW)
Ausstattung:	Goborad mit rotierenden Gobos; Fokus manuell; Zoom manuell; Goborad mit statischen Gobos
DMX-Kanäle:	2; 3; 4
DMX-Eingang:	3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	3-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:	Passive Konvektionskühlung
Ansteuerung:	DMX; IR-Fernbedienung; Stand-alone; QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional)
Fixtures vorhanden für:	Light Captain; Light´J
Projektion:	Flimmerfrei
Abstrahlwinkel:	11° - 16°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	11 - 16°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	11 - 16°
Gehäusefarbe:	Schwarz
Aufnahmesystem:	Doppelbügel
Material:	Aluminium
Maße:	Länge: 25,2 cm Breite: 12 cm Höhe: 24,8 cm

Gewicht:	3,34 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 0 (keinerlei Geräusche)
Durchmesser Befestigungslöcher:	2 x Ø10mm
Material:	Metall, 2,5 mm
Kabellänge:	Ca. 1,2 m
Batterie:	1 x Knopfzelle 3,0 V CR2032 Lithium-Mangan eingebaut
Gobos:	Außendurchmesser 27mm Imagedurchmesser 18mm Gobos austauschbar
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte

Lieferumfang:

- 1 x Gerät
- 1 x Netzkabel/Stromkabel
- 1 x Fernbedienung
- 1 x Batterie
- 1 x Gobos
- 1 x Bedienungsanleitung