

EUROLITE LED SAP-1024 Slim Standalone-Player

Standalone-Player inkl. DMX-Steuersoftware PC-Control 1024

Art.-Nr.: 51860158

GTIN: 4026397644234



Features:

- Flacher Standalone-Player zur Wandmontage für die DMX-Steuerung von Lichteffekten ohne Computer
- Steuern Sie jedes DMX-fähige Gerät und laden Sie Shows in den internen Speicher des Players
- Die Software ist die benutzerfreundlichste und erschwinglichste Lösung zur DMX-Steuerung
- Verdeckte Schraubklemmen für die Verdrahtung
- 4 MB interner Speicher (Mindestkapazität: 4000 Steps/512 Kanäle)
- 8 LED-Auslöseschalter, blau hinterleuchtet
- Szenenauswahl über Next- und Previous-Tasten
- Geschwindigkeits- und Dimmereinstellung für jede Szene im Standalone-Modus
- Real-time Clock zum Auslösen der Szene (Tag, Woche, Monat, Jahr)
- Reihenschaltung für Master-/Slave-Betrieb von 16 Playern möglich
- Automatische Szenenwiederherstellung bei Stromausfall
- 15 externe Kontaktauslöser (4 Drähte per Multiplex)
- Kann bis zu 1024 DMX-Kanäle senden
- Ansteuerbar über DMX; Master/Slave-Funktion
- Das Gerät lässt sich über USB mit dem PC verbinden, In Verbindung mit LED PC-Control 512
- Unterputzmontage
- Kompatibel mit Linux, Win Vista, Win 7, Win 10, OS X 10,6 oder besser
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Bühne

Logistic

EAN / GTIN: 4026397644234

Gewicht: 0,36 kg

Länge: 0.20 m

Breite: 0.14 m

Höhe: 0.06 m

Technische Daten:

Stromversorgung: 9-24V
Oder

	5V DC 500 mA
Schutzart:	IP20
Schutzklasse:	SK III
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über Mini-USB (W) Einbauversion Stromanschlusskabel für USB A Netzanschluss (mitgeliefert)
DMX-Kanäle:	Ausgabe 1024
Ansteuerung:	DMX; Master/Slave-Funktion
USB-Anschluss:	USB 2.0, Typ Mini-USB (W) Einbauversion
Farbe:	Schwarz
PC connect:	LED PC-Control 512 über USB
Gehäusebauform:	Unterputzmontage
Maße:	Breite: 11 cm Tiefe: 12,7 cm Höhe: 1,9 cm
Gewicht:	0,25 kg
Betriebssystem:	Linux, Win Vista, Win 7, Win 10, OS X 10,6 oder besser

Lieferumfang:
