

## EUROLITE DMX Move Controller 512

Controller mit Farb- & Bewegungs-Effekten (28 Geräte, jeweils max. 18 Kanäle)

Art.-Nr.: 70064515

GTIN: 4026397511352



### Features:

- DMX-Lichtsteuerpult für DMX-Lichteffektgeräte wie Moving-Heads, Scanner und LED-Scheinwerfer mit RGBW-Farbmischung
- 512 DMX-Kanäle auf 32 Steuerkanäle frei zuweisbar und einzeln invertierbar (Softpatch)
- Für 28 Geräte mit jeweils 18 Steuerkanälen
- USB-Anschluss zur Datenspeicherung der Lichtshows
- Schnelles Programmieren dank 9 integrierten Bewegungsmustern und 7 Farbeffekten (PAN/TILT-Position, Überblendzeit und Ablaufgeschwindigkeit einstellbar)
- Chase-Wiedergabe manuell, musik- oder zeitgesteuert möglich
- 2 DMX-Geräteebenen steuerbar, jede mit bis zu 18 Kanälen
- 16 DMX-Kanal-Fader
- 2 Jogwheels für Pan/Tilt
- Blackout-Funktion
- Kann bis zu 512 DMX-Kanäle senden
- (19") 48,3 cm Rackeinbau 3 HE
- Programmierbare 32 Scenes/Chases mit jeweils 600 Cues
- Ansteuerbar über DMX; RDM
- Einfarbiges LCD Display
- Firmware update-fähig
- Tischpultgehäuse
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Clubs/Tanzschulen; Bühne; Mobile DJs / Alleinunterhalter
- Geräuschloser Betrieb

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397511352

Gewicht: 2,78 kg

Länge: 0.58 m

Breite: 0.18 m

Höhe: 0.14 m

## Technische Daten:

---

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	2,70 W
Schutzklasse:	SK III
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über Hohlstecker (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Steckernetzteil (mitgeliefert)
Programme:	Programmierbare 32 Scenes/Chases mit jeweils 600 Cues
DMX-Kanäle:	Ausgabe 512
DMX-Ausgang:	1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion
Ansteuerung:	DMX; RDM
Gehäusefarbe:	Schwarz
Displaytyp:	Einfarbiges LCD Display
Geeignete Speichermedien:	USB-Geräte (FAT 32)
USB-Anschluss:	Typ A
PC connect:	, Firmware update-fähig
Gehäusebauform:	(19") 48,3 cm Rackeinbau 3 HE Tischpultgehäuse
Maße:	Breite: 48,3 cm Tiefe: 13 cm Höhe: 8,9 cm
Gewicht:	2,39 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 0 (keinerlei Geräusche)

## Lieferumfang:

---

- 1 x Controller
- 1 x Bedienungsanleitung
- 1 x Externes Netzteil