

## EUROLITE DMX Scan Control 192 MK2 Controller

Pult für 12 Geräte mit jeweils bis zu 16 DMX-Kanälen und mit Joystick

Art.-Nr.: 70064526

GTIN: 4026397611052



### Features:

- DMX-Lichtsteuerepult für DMX-Lichteffektgeräte wie Moving-Heads, Scanner und LED-Scheinwerfer
- USB-Anschluss zur Datenspeicherung der Lichtshows
- Chase-Wiedergabe manuell, musik- oder zeitgesteuert möglich
- Überblendung zwischen Szenen von 0-30 s einstellbar
- Kopierfunktion für Szenen und Bänke
- 2 DMX-Geräteebenen steuerbar
- 8 DMX-Kanalfader
- 1 Joystick für das exakte Einstellen von Pan/Tilt
- Taste zur Feinabstimmung für Pan/Tilt
- Blackout-Funktion
- MIDI-Steuerung für Bänke, Chases und Blackout
- Kann bis zu 192 DMX-Kanäle senden
- (19") 48,3 cm Rackeinbau 3 HE
- Programmierbare 6 Scenes/Chases mit jeweils max. 240 Cues
- Ansteuerbar über DMX; Musiksteuerung über Mikrofon; Musiksteuerung über Cinch (W) Einbauversion; MIDI über 5-pol DIN (W) Einbauversion
- Firmware update-fähig
- Tischpultgehäuse

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397611052

Gewicht: 2,70 kg

Länge: 0.58 m

Breite: 0.17 m

Höhe: 0.13 m

### Technische Daten:

Stromversorgung: 100-240 V AC, 50/60 Hz  
9V DC 800 mA

Pinbelegung:	Innen + / außen -
Gesamtanschlusswert:	10 W
Schutzart:	IP20
Schutzklasse:	SK III
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über Hohlstecker (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Steckernetzteil (mitgeliefert)
Programme:	Programmierbare 6 Scenes/Chases mit jeweils max. 240 Cues
DMX-Kanäle:	Ausgabe 192
DMX-Ausgang:	1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion
Ansteuerung:	DMX; Musiksteuerung über Mikrofon; Musiksteuerung über Cinch (W) Einbauversion; MIDI über 5-pol DIN (W) Einbauversion
Gehäusefarbe:	Schwarz
Geeignete Speichermedien:	USB-Geräte (FAT 32)
USB-Anschluss:	Typ A
Farbe:	Schwarz
PC connect:	, Firmware update-fähig
Einbautiefe:	170 mm
Gehäusebauform:	(19") 48,3 cm Rackeinbau 3 HE Tischpultgehäuse
Maße:	Breite: 48,3 cm Tiefe: 13 cm Höhe: 8,9 cm
Gewicht:	2,30 kg

### **Lieferumfang:**

1 x Controller  
1 x Bedienungsanleitung  
1 x Externes Netzteil