

EUROLITE QuickDMX Outdoor Funksender/Empfänger

Wetterfester DMX-Funktransceiver, IP65

Art.-Nr.: 70064710

GTIN: 4026397702408



Features:

- Automatische Umschaltung zwischen Sender- und Empfängerbetrieb
- Adaptives Frequenzhopping für störungsfreie Signalübertragung im 2,4-GHz-Band
- Mehrfarbige LED-Funktionsanzeige
- Verriegelbarer Netzanschluss (IP T-Con)
- Ansteuerbar über QuickDMX; plug and play
- Reichweite von bis zu 600m bei Sichtweite
- Bis zu 6 Sender lassen sich störungsfrei parallel betreiben
- Mit Omega-Bügel
- Für den Außenbereich geeignet IP65

Logistic

EAN / GTIN: 4026397702408

Gewicht: 1,55 kg

Länge: 0.30 m

Breite: 0.20 m

Höhe: 0.14 m

Technische Daten:

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	1 W
Schutzart:	IP65
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über IP T-Con (M) Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
DMX-Eingang:	1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion IP
DMX-Ausgang:	1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion IP
Ansteuerung:	QuickDMX; plug and play

Reichweite:	Bis zu 600m bei Sichtweite
Trägerfrequenz:	2,4 GHz
Parallelbetrieb:	Max. 6 Sender
Modulation:	GFSK
Aufnahmesystem:	Omega-Bügel
Farbe:	Schwarz
Maße:	Länge: 17,3 cm Breite: 15,6 cm Höhe: 9,2 cm
Gewicht:	1,28 kg

Lieferumfang:

- 1 x Gerät
- 1 x Bedienungsanleitung
- 1 x Netzkabel/Stromkabel
- 1 x Konformitätserklärung
- 1 x Omega-Bügel