

OMNITRONIC MP-500P ELA-Mischverstärker

ELA-Mischverstärker mit Audioplayer, IR-Fernbedienung, 500 W RMS

Art.-Nr.: 80709650

GTIN: 4026397504026



Listenpreis: 712.81 €

inkl. 19% Mwst.

Features:

- SD-Kartensteckplatz und USB-Anschluss
- Ordnernavigation und Wiederholfunktionen (Repeat 1, All)
- 3 Mikrofon-Eingänge (6,3-mm-Klinke, unsym.) mit getrennten Lautstärkereglern
- Mikrofon-Eingang 3 auf der Frontplatte mit regelbarer Priority-Funktion
- 3 Line-Eingänge (Stereo-Cinch) mit getrennten Lautstärkereglern
- 1 Line-Ausgang (Stereo-Cinch)
- Gong, schaltbar
- Höhen- und Bass-Klangregler für Ausgangssignal
- 7-stellige LED-Pegelanzeige
- Masterregler für das Ausgangssignal
- (19") 48,3 cm Rackeinbau 2 HE
- Hocheffiziente Luftströmung Front to Rear
- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter temperaturgeregelt
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Installation; Restaurants, Bars und Hotels; Sportzentren/Fitnessstudios

Audioplayer

- Ansteuerbar über IR-Fernbedienung
- LCD Display

Lieferumfang

- 1 x Verstärker, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Fernbedienung, 1 x Batterie

Logistic

EAN / GTIN: 4026397504026

Gewicht: 16,70 kg

Länge: 0.54 m

Breite: 0.53 m

Höhe: 0.18 m

Technische Daten:

Stromversorgung:

230 V AC, 50 Hz

Gesamtanschlusswert:	1000,00 W
Schutzklasse:	SK I
Ausgangsleistung:	500 W RMS
Stromanschluss:	Festes Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker
Gerätesicherung:	5 x 20 mm, T 6,3 A Sicherung auswechselbar
Frequenzbereich:	80 - 14000 Hz
Geräuschspannungsabstand:	>75 dB Mikrofon >85 dB Line
Klirrfaktor:	<0,5 % bei 1 kHz
Kühlung:	Lüfter temperaturgeregt , Luftströmung Front to Rear
Impedanz:	4-16 Ohm; ELA Technik 100V; ELA Technik 70V
Gehäusefarbe:	Schwarz
Schaltung:	Class AB
Steuerelemente:	Netzschalter, Masterregler, Lautstärkeregler pro Kanal, Klangregelung, Audioplayer
Schutzschaltung:	Einschaltverzögerung; Überspannung; Kurzschluss
Status LED:	Power, Fault, Pegelanzeige
Anschlüsse:	Eingang: Mikrofon über 1 x 3-pol XLR/6,35mm Klinke (W) Kombibuchse Einbauversion Eingang: Mikrofon über 2 x 6,3-mm-Klinke (unsym.) Eingang: Line über 3 x Stereo-Cinch 0,3 V Ausgang: Line über 1 x Stereo-Cinch 0,3 V Ausgang: Lautsprecher über Schraubklemme
Equalizer:	Master: 1 x Regler 2-Band Mono
Gehäusebauform:	(19") 48,3 cm Rackeinbau 2 HE
Maße:	Breite: 48,3 cm Tiefe: 40 cm Höhe: 8,9 cm
Gewicht:	14,55 kg
Fernbedienung	
Batterie:	1 x Knopfzelle 3,0 V CR2025 Lithium-Mangan eingebaut
Audioplayer	
Ansteuerung:	IR-Fernbedienung
Audioplayer:	USB + SD
Displaytyp:	LCD Display
Musikformat:	MP3, WMA; FLAC, WAV
Dateianzahl:	Max. 999
Geeignete Speichermedien:	USB-Geräte/SD-Karten max. 32GB (FAT 32)