

OMNITRONIC Mini table de mixage verte GNOME-202

Table de mixage 2 canaux au format miniature

Réf. : 10006884

GTIN: 4026397514131



Prix de catalogue: 71.28 €

TVA 19% incl.

Description:

The Omnitronic GNOME is a portable DJ mixer in miniature format with all the essential functions for spontaneous mixing of two sound sources (MP3 player, smartphone, laptop, etc.). In addition to the two stereo line inputs, adjustable microphone and headphone connections are available. DJs will be excited to use the smooth-running crossfader, the 2-band equalizer for easy sound adjustment and other controls. The solid workmanship makes the mixer not only visually stunning, but also durable.

Logistique

EAN / GTIN: 4026397514131

Poids: 0,74 kg

Longueur: 0.32 m

Largeur: 0.16 m

Hauteur: 0.08 m

Caractéristiques:

- Table de mixage DJ extrêmement légère et compacte
- 2 canaux stéréo avec réglage de gain et égaliseur 2 bandes, raccordement par prises RCA
- Entrée microphone réglable via un jack 6,3 mm
- Sortie casque réglable
- Sortie master réglable et sortie d'enregistrement via des prises RCA
- Boîtier métallique anodisé
- Disponible en plusieurs couleurs
- Boîtier du pupitre
- Pour des domaines d'application tels que: Cave aménagée pour les fêtes; DJ itinérants / artistes solos; usage portable

L'étendue des fournitures

- 1 x Appareil, 1 x bloc d'alimentation externe, 1 x Mode d'emploi

Données techniques:

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz 12V 500 mA
Affectation des broches:	Intérieur + / extérieur -
Puissance totale de raccordement:	6,00 W
Classe de protection:	SK III
Branchement électrique:	Alimentation électrique via fiche creuse (M) version encastrable câble d'alimentation et bloc d'alimentation (inclus dans la livraison) Tramite
Plage de fréquence:	20 - 20000 Hz
Rapport signal/bruit:	>85 dB
Distorsion harmonique:	<0,5 % avec 1 kHz
Couleur du boîtier:	Vert
Éléments de commande:	Crossfader
État LED:	Power
Connexions:	Entrée: Line via 2 x RCA stéréo Entrée: microphone via 1 x Prise 6,3 mm (asym.) Sortie: Master via 1 x RCA stéréo Sortie: rec. via 1 x RCA stéréo Sortie: Casque via 1 x Prise jack 6,3 mm (stéréo) version encastrable
Canaux:	Canal d'entrée: 2 x Stéréo via RCA, réglage du canal via bouton rotatif, régulateur 2 bandes EQ Canal de microphone: 1 x Mono via câble jack, réglage du canal via bouton rotatif Sortie maître: 1 x Stéréo via RCA, réglage du canal via bouton rotatif Sortie casque: , réglage du canal via bouton rotatif
Conception du boîtier:	Boîtier du pupitre
Dimension:	Largeur : 10 cm Profondeur : 16,5 cm Hauteur : 6 cm
Poids:	0,50 kg