

## OMNITRONIC Diviseur de zones ZD-160

Distributeur pratique, 1 entrée et 6 sorties

Réf. : 10304105

GTIN: 4026397257304



### Caractéristiques:

- Ajoute des sorties supplémentaires à n'importe quelle table de mixage
- 1 entrée XLR stéréo
- 6 sorties de zone stéréo via des prises XLR
- Chaque zone avec régulateur de volume et commutation mono
- Indicateur LED pour l'entrée du signal et le mode mono/stéréo
- (19") 48,3 cm installation en rack 1 HE
- Pour des domaines d'application tels que: Installation; Restaurants, bars et hôtels; centres sportifs/centres de fitness

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397257304

Poids: 2,70 kg

Longueur: 0.53 m

Largeur: 0.27 m

Hauteur: 0.09 m

### Données techniques:

Alimentation électrique:	115/230 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	7 W
Branchement électrique:	Alimentation électrique via appareils froids (M) version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison)  Tramite
Rapport signal/bruit:	>69 dB
Distorsion harmonique:	<0,2 % avec 1 kHz
Impédance:	Entrée: 45,1 kOhm Sortie: 125 Ohm

Gain:	15 dB
Niveau max.:	Sortie: +22 dB Entrée: +9 dBV
Couleur:	Argenté
Conception du boîtier:	(19") 48,3 cm installation en rack 1 HE
Dimension:	Largeur : 48,3 cm Profondeur : 12,6 cm Hauteur : 4,45 cm
Poids:	2,31 kg

---

**Contenu de la livraison:**

---

- 1 x Appareil
- 1 x Câble secteur/câble d'alimentation
- 1 x Mode d'emploi