

## OMNITRONIC Commande de volume IR LH-125

Commande de volume stéréo à télécommande infrarouge

Réf. : 10355125

GTIN: 4026397738452



### Caractéristiques:

- Régulateur de volume stéréo utile pour les appareils audio analogiques avec niveau de ligne
- Augmentation/diminution du volume et activation/désactivation du son
- Entrée et sortie RCA stéréo
- Commandé via Télécommande infrarouge
- Boîtier du pupitre
- Pour des domaines d'application tels que: Installation; usage portable; DJ itinérants / artistes solos

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397738452

Poids: 0,31 kg

Longueur: 0.18 m

Largeur: 0.13 m

Hauteur: 0.05 m

### Données techniques:

Puissance totale de raccordement:	0,75 W
Branchement électrique:	Alimentation électrique via fiche creuse (M) version encastrable câble d'alimentation et bloc d'alimentation (inclus dans la livraison) Tramite
Plage de fréquence:	20 - 20000 Hz
Rapport signal/bruit:	>90 dB
Distorsion harmonique:	<0,2 % avec 1 kHz
Impédance:	Entrée: 47 kOhm
Commande:	Télécommande infrarouge
État LED:	Power, Sourdine

Connexions:	Entrée: Line via 1 x RCA stéréo Sortie: Line via 1 x RCA stéréo
Niveau max.:	Entrée: +3,40 V Sortie: +3,6 V
Matériau:	Métal
Couleur:	Noir
Conception du boîtier:	Boîtier du pupitre
Dimension:	Largeur : 9,3 cm Profondeur : 7,6 cm Hauteur : 2,6 cm
Poids:	0,23 kg
Alimentation électrique:	12V CC
Classe de protection:	SK III
Poids:	0,151 kg
Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Classe de protection:	SK II
Poids:	0,066 kg
Batterie:	1 x pile bouton 3,0 V CR2025 lithium manganèse intégré

### Contenu de la livraison:

1 x Appareil  
1 x bloc d'alimentation externe  
1 x télécommande  
4 x pied  
1 x Mode d'emploi  
1 x Batterie