

## OMNITRONIC DRS-95CD Internet Radio with DAB+, Bluetooth and CD Player Réf. : 11045018

Webradio DAB+/FM, lecteur CD, interface USB, Bluetooth et prise en charge UPnP/DLNA

GTIN: 4026397748185



### Description:

With the DRS-95CD, you can listen to the radio of thousands of Internet radio stations and podcasts worldwide in best quality. It is also possible to receive noise-free DAB+ stations and conventional FM stations. Simply connect the DRS-95CD to the Internet via WiFi networks or LAN. If you don't like the radio program, simply play music from CDs, USB devices, Bluetooth sources and media servers in the local network. The DRS-95CD can easily be controlled via the jogdial or the supplied remote control. You can adjust the sound exactly to your liking and your loudspeakers via various equalizer settings. You can connect an external amplifier or active speakers to the digital and analog outputs.

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397748185

Poids: 2,40 kg

Longueur: 0.34 m

Largeur: 0.29 m

Hauteur: 0.08 m

### Caractéristiques:

- Accès à des milliers de stations de radio et de podcasts dans le monde entier
- Recherche de stations par genre, nom de la station, emplacement
- Connexion au réseau via Wi-Fi
- Réception de la radio FM et du DAB+ sans bruit de fond
- Supporte UPnP et DLNA pour le streaming de médias à partir de fichiers partagés sur le réseau
- Utilisation simple via le jogdial
- Différents réglages de l'égaliseur
- Changement d'heure été/hiver
- Minuterie de mise en veille et fonction de réveil
- Sorties numériques et analogiques pour amplificateurs externes ou haut-parleurs actifs
- Châssis robuste en acier avec plaque frontale en aluminium
- Multicolore Écran TFT
- Commandé via Télécommande infrarouge; Bluetooth; minuterie; Wi-Fi
- Bluetooth: A une portée de jusqu'à 20m
- 2,4 GHz sans inscription et sans frais dans le monde entier

## Données techniques:

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz 9V CC
Puissance totale de raccordement:	Max. 6 W
Branchement électrique:	Alimentation électrique via fiche creuse (M) version encastrable câble d'alimentation et bloc d'alimentation (inclus dans la livraison)  Tramite
Plage de fréquence:	20 - 20000 Hz
Commande:	Télécommande infrarouge; Bluetooth; minuterie; Wi-Fi
Bluetooth:	Version: 5 + BR/EDR
Nom de l'appareil Bluetooth:	DRS-95CD-P
Lecteur audio:	Tuner FM + radio internet + BT + DAB +; Lecteur de CD, (ID3 tag), Anti-choc; USB, (ID3 tag)
Portée:	Bluetooth: jusqu'à 20m
Bande de fréquences:	2,4 GHz
Couleur du boîtier:	Noir
Lecteur de CD-ROM:	Insertion-lecteur individuel
Type d'écran:	Multicolore Écran TFT
Fréquence de réception tuner:	FM 87-108 MHz, DAB(+) 174,928-239,200 MHz
Éléments de commande:	Interrupteur d'alimentation, Encodeur, Touches de navigation, Menu, Commutateur de source; lecteur audio
Connexions:	Entrée: Antenne via 1 x Belling-Lee (M) Entrée: Antenne via 2 x SMA (M) Entrée: connexion au réseau via 1 x RJ-45 (F) version encastrable  Sortie: Line via 1 x RCA stéréo Sortie: coaxial (S/PDIF) via 1 x RCA (F) version encastrable  Sortie: optique via 1 x Toslink
Égaliseur:	Réglage de la tonalité
Format de la musique:	WAV, MP3; OGG Vorbis
Matériau:	Métal
Conception du boîtier:	Boîtier du pupitre (facultatif) 1 HE
Profondeur de pose:	22,5 cm
Dimension:	Largeur : 21,5 cm Profondeur : 25,5 cm Hauteur : 4,4 cm
Poids:	1,85 kg
Alimentation électrique:	3V CC
Branchement électrique:	Pile/batterie Tramite
Batterie:	2 x Micro (AAA) (non incluse dans la livraison)
Format de la musique:	MP3, AAC/AAC+; FLAC, WAV

Appareils de stockage appropriés: Appareils USB max. 32GB (FAT 16/32)

---

Port USB: Type A

---

### **Contenu de la livraison:**

---

- 1 x Appareil
- 1 x bloc d'alimentation externe
- 3 x Antenne
- 1 x télécommande
- 4 x pied
- 6 x angle
- 6 x vis
- 1 x Mode d'emploi
- 1 x déclaration de conformité