

## OMNITRONIC Ensemble système PA sans fil WAMS-08BT MK2 + ensemble de microphones sans fil

Système PA 8" mobile, fonctionne sur batterie, jeu de microphones sans fil compatibles

GTIN:



**Prix de catalogue: 391.51 €**

TVA 19% incl.

### Caractéristiques:

### Logistique

#### OMNITRONIC Système PA WAMS-08BT MK2 sans fil

Système PA mobile 8", fonctionne sur batteries, lecteur audio, Bluetooth et microphones sans fil (option)

- Système d'amplification portable tout-en-un d'une puissance de 40 watts
  - Mixeur de puissance à 3 canaux
  - Système bass-reflex à 2 voies
  - Clé USB UWM-2HH disponible en accessoire pour une utilisation avec 2 microphones sans fil
  - Port USB également utilisable pour charger des appareils mobiles
  - 1 batterie supplémentaire peut être ajoutée pour une autonomie allant jusqu'à 8 heures
  - 2 canaux d'entrée mono instrument Mic/Hi-Z avec effet d'écho réglable
  - 1 canal d'entrée stéréo pour les sources de signaux de ligne comme les lecteurs CD ou les ordinateurs portables
  - EQ commun à 2 bandes pour les basses et les aigus
  - Batterie remplaçable sans outil
  - Chargement automatique intégré et affichage de l'état
  - L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
  - Métalgrille en noir
  - Poignée encastrée
  - Pour des domaines d'application tels que: Théâtre; usage portable; mariage/Gala/événements; Présentations produit et interventions
  - Possibilité d'utilisation: Debout; sur trépied
- batterie**
- Sans fil, flexible et polyvalent
  - Durée de fonctionnement jusqu'à 4h en fonction du programme utilisé
- lecteur audio**
- Commandé via Télécommande infrarouge; Bluetooth
  - Bluetooth: A une portée de jusqu'à 10m

- 2,4 GHz sans inscription et sans frais dans le monde entier  
**télécommande**
- A une portée de jusqu'à 10m  
**L'étendue des fournitures**
- 1 x boîtier compact, 1 x Câble secteur/câble d'alimentation, 1 x batterie, 1 x télécommande, 1 x Batterie, 1 x Mode d'emploi, 1 x déclaration de conformité

#### **OMNITRONIC Jeu de microphones USB UWM-2HH, deux microphones à main**

Ensemble d'accessoires pour produits Omnitronic compatibles

- Fonctionnement avec fréquences UHF fixes
- Appariement automatique
- A une portée de jusqu'à 30m
- UHF 863-865 MHz sans inscription et sans frais en Europe
- Pour des domaines d'application tels que: Usage portable; DJ itinérants / artistes solos  
**L'étendue des fournitures**
- 1 x récepteur, 2 x microphone, 1 x Mode d'emploi, 1 x déclaration de conformité

#### **Données techniques:**

---

Poids: 8,08 kg

---

#### **OMNITRONIC Système PA WAMS-08BT MK2 sans fil**

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz Ou 12V CC
Puissance totale de raccordement:	65 W
Type de protection:	IP20
Classe de protection:	SK I
Puissance de sortie:	40 W RMS
Branchement électrique:	Alimentation électrique via appareils froids (M) version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison)  Tramite Pile/batterie Tramite
Plage de fréquence:	50 - 18000 Hz
Distorsion harmonique:	<0,1 % avec 1 kHz
Sensibilité:	90 dB (1 W/1 m)
Pression acoustique max.:	106 dB
Refroidissement:	Refroidissement par convection passive
Couleur du boîtier:	Noir
Système d'enregistrement:	Bride: Ø 35 mm
Éléments de commande:	Réglage d'effet echo, lecteur audio
État LED:	Power, Pic, microphone, indicateur de charge, Appairage
Connexions:	Entrée: Mic/Hi.Z. via 2 x câble jack XLR/6,35 mm 3 broches (F) prise combo version encastrable  Entrée: Line via 1 x RCA stéréo

Entrée: Stéréo via 1 x Prise jack 3,5 mm (stéréo)  
version encastrable

Entrée: 1 x USB A (F) version encastrable

Canaux: Canal de microphone: 2 x Mono avec Interrupteur Mic-Hi.Z. via Prise combo (XLR/jack), réglage du canal via bouton rotatif  
Canal d'entrée: 1 x Stéréo via RCA ou câble jack, réglage du canal via bouton rotatif  
Canal d'entrée: 2 x Mono via radio, réglage du canal via bouton rotatif  
Sortie maître: Mono, réglage du canal via bouton rotatif, régulateur 2 bandes EQ

Enceinte: 1 x Boumeur 8"  
Matériau du panier : acier  
Cônemériau : carton/papier Materiale del cestello  
1 x tweeter

Port USB: Type A

Type d'enceinte: Boîtier compact; système PA sans fil

Poignée encastrée: 1 Pièce

Matériau: ABS copolymères d'acrylonitrile-butadiène-styrène

Couleur: Noir

Dimension: Largeur : 27 cm  
Profondeur : 29 cm  
Hauteur : 42 cm

Poids: 7,75 kg

#### Batterie

Type de batterie: 1 x Lithium-Ion 11,1 V, 4000 mAh, 44,4 Wh

Batterie: Durée de fonctionnement jusqu'à 4h en fonction du programme utilisé  
Durée de charge 4h

#### Lecteur audio

Commande: Télécommande infrarouge; Bluetooth

Nom de l'appareil Bluetooth: WAMS-08BT MK2

Lecteur audio: USB + SD + Bluetooth

Portée: Bluetooth: jusqu'à 10m

Bande de fréquences: 2,4 GHz

Format de la musique: MP3, WMA; WAV

Appareils de stockage appropriés: Appareils USB/Cartes SD max. 32GB (FAT 32)

#### Télécommande

Batterie: 1 x pile bouton 3,0 V CR2025 lithium manganèse intégré

Portée: Jusqu'à 10m

### OMNITRONIC Jeu de microphones USB UWM-2HH, deux microphones à main

Type: Ensemble complet sans fil

Portée: Jusqu'à 30m

Bande de fréquences: UHF 863-865 MHz

Stabilité de fréquence:	± 0,01 %
Puissance de sortie RF:	10 mW
Sélection de la fréquence:	Fréquence fixe
Poids:	0,33 kg
<b>Récepteur</b>	
Alimentation électrique:	5V CC 500 mA
Branchement électrique:	Alimentation électrique via USB, type A Tramite
État LED:	Signal
Matériau:	Plastique
Couleur:	Blanc
Dimension:	Longueur : 10 cm Largeur : 3,1 cm Hauteur : 1,3 cm
Poids:	0,02 kg
<b>Microphone</b>	
Alimentation électrique:	3V CC
Branchement électrique:	Pile/batterie Tramite
Type de micro:	Dynamique
Batterie:	2 x Mignon (AA) (non incluse dans la livraison)
Fréquence porteuse:	863,3 MHz; 865 MHz
Code couleur:	CH A= bleu, CH B= orange,
Commutateur:	Commutateur marche/arrêt
Matériau:	Plastique
Couleur:	Noir
Dimension:	Longueur : 25 cm Diamètre : Ø 5 cm
Poids:	0,170 kg