

EUROLITE Kit QuickDMX 1 x émetteur + 4 x récepteur

Émetteur radio DMX compact, 4x récepteur DMX compact inclus

Réf. : 2000646

GTIN: 4026397009774



Caractéristiques:

- Adaptateur XLR (mâle) à 3 pôles facile à utiliser avec antenne pivotante
- Avec le DMX sans fil, le câblage coûteux entre le contrôleur DMX et les appareils commandés par DMX dans les installations d'éclairage est supprimé
- Grâce à la modulation GFSK avec 78 canaux, fonctionnement sans interférences même à côté d'autres émetteurs-récepteurs QuickDMX et d'autres appareils sans fil dans la bande des 2,4 GHz (comme par exemple Wi-Fi et Bluetooth)
- Chaque émetteur peut desservir de 1 à 512 récepteurs QuickDMX
- Indicateur de fonction LED
- Émetteur-récepteur, utilisable comme émetteur et récepteur
- Peut envoyer jusqu'à 512 canaux DMX
- Commandé via QuickDMX; DMX; plug and play
- A une portée de jusqu'à 400m
- Jusqu'à 6 émetteurs peuvent être exploitées en parallèle sans interférences
- <p>EUROLITE Récepteur QuickDMX
- <h2 class="featureSatz">Récepteur sans fil DMX compact 2,4 Ghz</h2>Adaptateur XLR (femelle) à 3 pôles facile à utiliser avec antenne pivotante
- Avec le DMX sans fil, le câblage coûteux entre le contrôleur DMX et les appareils commandés par DMX dans les installations d'éclairage est supprimé
- Grâce à la modulation GFSK avec 78 canaux, fonctionnement sans interférences même à côté d'autres émetteurs-récepteurs QuickDMX et d'autres appareils sans fil dans la bande des 2,4 GHz (comme par exemple Wi-Fi et Bluetooth)
- Chaque émetteur peut desservir de 1 à 512 récepteurs QuickDMX
- Indicateur de fonction LED
- Émetteur-récepteur, utilisable comme émetteur et récepteur
- Peut recevoir et traiter jusqu'à 512 canaux DMX
- Commandé via QuickDMX; plug and play

Logistique

EAN / GTIN: 4026397009774

Poids: 1,20 kg

Longueur: 0.30 m

Largeur: 0.22 m

Hauteur: 0.21 m

- A une portée de jusqu'à 400m
- Jusqu'à 6 émetteurs peuvent être exploitées en parallèle sans interférences

Données techniques:

Poids: 0,79 kg

EUROLITE Émetteur QuickDMX

Alimentation électrique: 100-240 V CA, 50/60 Hz
5V CC 1000 mA

Type de protection: IP20

Branchement électrique: Alimentation électrique via fiche creuse (M)
version encastrable câble d'alimentation pour
raccordement au réseau USB A (inclus dans la
livraison)

Tramite

Canaux DMX: Sortie 512

Entrée DMX: 1 x XLR (M) 3 broches

Commande: QuickDMX; DMX; plug and play

Portée: Jusqu'à 400m

Fréquence porteuse: 2,4 GHz

Fonctionnement parallèle: Max. 6 Émetteur

Puissance de sortie RF: 19 dBm

Modulation: GFSK

Couleur: Argenté

Dimension: Longueur : 21,2 cm
Diamètre : Ø 1,8 cm

Poids: 0,15 kg

EUROLITE Récepteur QuickDMX

Alimentation électrique: 100-240 V CA, 50/60 Hz
5V CC 1000 mA

Type de protection: IP20

Branchement électrique: Alimentation électrique via fiche creuse (M)
version encastrable câble d'alimentation pour
raccordement au réseau USB A (inclus dans la
livraison)

Tramite

Canaux DMX: Entrée 512

Sortie DMX: XLR (F) 3 broches

Commande: QuickDMX; plug and play

Portée: Jusqu'à 400m

Fréquence porteuse: 2,4 GHz

Fonctionnement parallèle: Max. 6 Émetteur

| | |
|-------------------------|---|
| Puissance de sortie RF: | 19 dBm |
| Modulation: | GFSK |
| Couleur: | Argenté |
| Dimension: | Longueur : 21,2 cm Diamètre : Ø 1,8 cm |
| Poids: | 0,16 kg |

Contenu de la livraison:

1 x EUROLITE Émetteur QuickDMX

- 1 x Appareil
- 1 x Mode d'emploi
- 1 x déclaration de conformité
- 1 x bloc d'alimentation externe
- 1 x Câble USB

4 x EUROLITE Récepteur QuickDMX

- 1 x Appareil
- 1 x Mode d'emploi
- 1 x déclaration de conformité
- 1 x bloc d'alimentation externe
- 1 x Câble USB