

**PSSO Ensemble WISE ONE + émetteur de poche + casque 638-668 MHz**

Récepteur radio True Diversity sans licence, émetteur de poche et microphone serre-tête incl.

Réf. : 2000778

GTIN: 4026397685534

**Caractéristiques:**

- Récepteur radio professionnel multifréquence avec technique True Diversity pour une utilisation sur scène
- Des composants de haute qualité et des caractéristiques bien pensées garantissent des performances optimales et une grande fiabilité
- Convient aux grandes installations multicanaux
- 100 canaux présélectionnés dans 10 groupes de canaux
- ISync 2,4 GHz – synchronisation et surveillance confortables en temps réel
- Réglage automatique de la fréquence
- La technologie d'accord silencieux à fréquence pilote supprime les interférences RF sans fil
- Jogdial multifonctionnel pour le guidage par menu
- La fonction de verrouillage empêche toute modification accidentelle des paramètres
- Commutation Mic/Line
- 2 antennes amovibles (BNC) permettent la combinaison avec un séparateur d'antenne externe
- 2 récepteurs peuvent être alimentés par un seul bloc d'alimentation
- (19") 48,3 cm installation en rack possible 1 HE
- A une portée de jusqu'à 60m par visibilité
- UHF 638 - 668 MHz sans inscription et sans frais dans une grande partie de l'Europe
- Jusqu'à 26 émetteurs dans 3 bandes peuvent être exploitées en parallèle sans interférences
- Multicolore Écran LCD
- Firmware pouvant être mis à jour
- Boîtier du pupitre
- Pour des domaines d'application tels que: Usage portable; scène; Théâtre; bailleur; centres sportifs/centres de fitness; Concerts/salles
- <p>PSSO Émetteur de poche WISE 638-668 MHz
- <h2 class="featureSatz">Émetteur de poche à émetteur multifréquence PLL</h2>ISync 2,4 GHz – synchronisation et surveillance confortables en temps réel

**Logistique**

EAN / GTIN: 4026397685534

Poids: 2,85 kg

Longueur: 0.40 m

Largeur: 0.33 m

Hauteur: 0.27 m

- Nom d'utilisateur et couleur d'affichage éditables
- Puissance de sortie RF commutable
- Niveau de gain réglable
- La fonction de verrouillage empêche toute modification accidentelle des paramètres
- A une portée de jusqu'à 60m par visibilité
- UHF 638 - 668 MHz sans inscription et sans frais dans une grande partie de l'Europe
- Multicolore Écran LCD
- <p>PSSO Microphone serre-tête WISE pour émetteur de poche
- <h2 class="featureSatz">Microphone serre-tête pour émetteur de poche WISE</h2>Caractéristique directionnelle: Omnidirectionnel

## Données techniques:

---

Poids: 2,01 kg

---

### PSSO Récepteur True Diversity WISE ONE 1 canal 638-668 MHz

Type:	Récepteur
Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz 12-15V CC 800 mA
Puissance totale de raccordement:	4 W
Branchement électrique:	Alimentation électrique via fiche creuse (M) version encastrable câble d'alimentation et bloc d'alimentation (inclus dans la livraison)  Tramite
Nombre de canaux:	1
Plage de fréquence:	50 - 20000 Hz
Rapport signal/bruit:	>96 dB
Distorsion harmonique:	<0,1 % avec 1 kHz
Gain:	Microphone -32 dB jusqu'à +4 dB Sortie: -32 dB jusqu'à +4 dB
Portée:	Jusqu'à 60m par visibilité
Bande de fréquences:	UHF 638 - 668 MHz
Diversity:	True Diversity
Fonctionnement parallèle:	Max. 26 Émetteur in 3 bandes
Modulation:	FM
Sélection de la fréquence:	100 fréquence commutable En 10 groupes Fréquence scannable automatiquement
Type d'écran:	Multicolore Écran LCD
Éléments de commande:	Interrupteur d'alimentation, Commutateur Groundlift, Menu, Encodeur
Connexions:	Antenne via 2 x BNC (F) 12-15 V Antenne via 1 x SMA (F) version encastrable Sortie: Mic/Line via 1 x XLR 3 broches Sortie: Mic/Line via 1 x Prise jack 6,3 mm (mono) version encastrable
Canaux:	Canal de microphone: 1 x Mono avec interrupteur Mic-Line via XLR ou câble jack

Commutateur:	Commutateur Low-Cut
Matériau:	Métal
Couleur:	Noir
PC connect:	, Firmware pouvant être mis à jour
Conception du boîtier:	Boîtier du pupitre (19") 48,3 cm installation en rack possible 1 HE
Dimension:	Largeur : 21 cm Profondeur : 27 cm Hauteur : 4,3 cm
Poids:	1,80 kg

### PSSO Émetteur de poche WISE 638-668 MHz

Type:	Émetteur de poche
Alimentation électrique:	3V CC
Batterie:	2 x Mignon (AA) (non incluse dans la livraison)
Plage de fréquence:	50 - 18000 Hz
Gain:	-32 dB jusqu'à +4 dB
Portée:	Jusqu'à 60m par visibilité
Bande de fréquences:	UHF 638 - 668 MHz
Puissance de sortie RF:	50 mW; 30 mW; 10 mW
Modulation:	FM
Type d'écran:	Multicolore Écran LCD
Éléments de commande:	Menu, Touches de navigation
Connexions:	Microphone via 1 x Mini XLR (F) 3 broches 5 V
Code couleur:	Indicateur de couleur et nom modifiable
Commutateur:	Commutateur marche/arrêt; commutateur muet
Matériau:	Métal
Couleur:	Gris
Dimension:	Largeur : 7 cm Profondeur : 3 cm Hauteur : 13 cm
Poids:	0,19 kg

### PSSO Microphone serre-tête WISE pour émetteur de poche

Type:	Microphone serre-tête
Alimentation électrique:	2-10V CC
Longueur du câble:	1,5 m
Type de micro:	Électret
Caractéristique directionnelle:	Omnidirectionnel
Plage de fréquence:	100 - 20000 Hz
Rapport signal/bruit:	>58 dB
Sensibilité:	-45 dB
Impédance:	1 kOhm

	1000 Ohm
Connexions:	Mini XLR (F) 3 broches
Matériau:	Métal
Couleur:	Couleur chair
Dimension:	Diamètre : Ø 0,35 cm
Poids:	0,02 kg

### **Contenu de la livraison:**

---

#### **1 x PSSO Récepteur True Diversity WISE ONE 1 canal 638-668 MHz**

1 x récepteur  
1 x bloc d'alimentation externe  
1 x adaptateur  
3 x Antenne  
3 x Étrier  
9 x vis  
4 x pied  
1 x câble jack  
1 x câble adaptateur  
1 x Support  
1 x protection contre le vent  
1 x Mode d'emploi  
1 x déclaration de conformité  
2 x Batterie

#### **1 x PSSO Émetteur de poche WISE 638-668 MHz**

1 x Émetteur  
2 x Antenne  
1 x Mode d'emploi  
1 x déclaration de conformité

#### **1 x PSSO Microphone serre-tête WISE pour émetteur de poche**

1 x microphone  
1 x protection contre le vent  
1 x Clip de fixation