




Caractéristiques:

EUROLITE LED CAT-80 effet de faisceau

Effet de faisceau à LED avec LED COB 80 W en blanc froid et roue de gobos

- 3 axes de mouvement différents
- Miroir à facettes rotatif à l'intérieur
- Rouleau miroir rotatif et pivotant
- Crée d'innombrables motifs en mouvement dans l'espace
- 1 LED 80 W COB (Chip-on-board) blanc froid (CW)
- Roue de gobo à gobos statiques; mise au point manuelle
- Dimmer électronique
- Effet rouleau miroir; effet stroboscope
- Effet arc-en-ciel à vitesse variable
- Roue de gobo à gobos statiques, 9 gobos de couleur et ouvert
- L'appareil est refroidi par ventilateur
- Commandé via stand-alone; fonction maître/esclave; commande de la musique via microphone; DMX; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif)
- Fixtures disponibles pour Light J; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief
- Exempt de scintillements
- Écran OLED
- Pour des domaines d'application tels que: Clubs/écoles de danse; cave aménagée pour les fêtes; DJ itinérants / artistes solos; bailleur; Restaurants, bars et hôtels
- Possibilité d'utilisation: Volant; sur trépied

Logistique

EAN / GTIN: 4026397728248

Poids: 5,00 kg

Longueur: 0.00 m

Largeur: 0.00 m

Hauteur: 0.00 m

EUROLITE Sac souple L SB-4

Sacoche noire pour 4 appareils max., 320 x 320 x 200 mm

- Le sac de transport pratique offre suffisamment de place pour divers effets de lumière et accessoires
- Avec cloison de séparation
- Avec 2 Poches extérieures
- Avec 4 compartiment d'appareil
- Finition haut de gamme avec Nylon , noir, hydrofuge
- Intérieur avec Rembourrage en mousse
couvercle avec Rembourrage en mousse
- 2 Sangles

Données techniques:

Poids:	3,60 kg
--------	---------

EUROLITE LED CAT-80 effet de faisceau

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	110 W
Type de protection:	IP20
Classe de protection:	SK I
Branchement électrique:	Alimentation électrique via P-Con (bleu), version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection Tramite
Fusible:	5 x 20 mm, T 2 A fusible interchangeable
Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	1 x 80 W COB (Chip-on-board) blanc froid (CW)
Fréquence du flash:	0 - 25 Hz
Équipement:	Roue de gobo à gobos statiques; mise au point manuelle
Création de couleur:	Effet arc-en-ciel à vitesse variable
Gobos:	Roue de gobo à gobos statiques, 9 gobos de couleur et ouvert
Canaux DMX:	7
Entrée DMX:	XLR (M) 3 broches version encastrable
Sortie DMX:	XLR (F) 3 broches version encastrable
Refroidissement:	Ventilateur
Commande:	Stand-alone; fonction maître/esclave; commande de la musique via microphone; DMX; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif)
Fixtures disponibles pour:	Light´J; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief
Projection:	Exempt de scintillements
Couleur du boîtier:	Noir
Type d'écran:	Écran OLED
Dimension:	Largeur : 29,0 cm Profondeur : 18,5 cm Hauteur : 31,5 cm

Poids:	3,08 kg
Classification du bruit:	Classe 3 (bruits clairement perceptibles)
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle

EUROLITE Sac souple L SB-4

Charge maximale:	25 kg
Sangle:	2 Pièce
Matériau:	Nylon
Couleur:	Noir, hydrofuge
Dimension du compartiment:	15 cm x 15 cm x 20 cm
Dimension interne:	31 cm x 34 cm x 20 cm
Dimension:	Largeur : 32 cm Profondeur : 41 cm Hauteur : 20 cm
Poids:	0,52 kg

Contenu de la livraison:

1 x EUROLITE LED CAT-80 effet de faisceau

1 x Effet lumineux
1 x Mode d'emploi
1 x Câble secteur/câble d'alimentation
1 x câble XLR

1 x EUROLITE Sac souple L SB-4

1 x sac