

EUROLITE LED IP Pixel Strip 160 5m RGB 12V

Ruban de LED numérique pour l'intérieur et l'extérieur

Réf. : 50530200

GTIN: 4026397541137



Caractéristiques:

- Bande de pixels LED de 5 mètres à commande numérique
- Chaque LED peut être commandée individuellement pour l'affichage de contenus multimédias ou d'effets de défilement spectaculaires, de dégradés de couleurs et d'animations
- Commande par Art-Net avec le contrôleur Art-Net-DMX Node 1 disponible séparément (dispose lui-même de 16 programmes d'éclairage internes)
- Créez facilement des animations avec MADRIX ou tout autre logiciel supportant Art-Net
- Divisible de manière variable en segments
- Livraison sur bobine plastique
- 1 connecteur (4 pôles) pour Art-Net et 1 pour le raccordement en série
- 160 LED SMD 5050 3in1 TCL RGB (mélange de couleurs homogène)
- Commandé via Contrôleur du système
- Convient à une utilisation en extérieur
- Pour des domaines d'application tels que: Agencement de salons et magasin; clubs/écoles de danse; installation; Restaurants, bars et hôtels
- Fonctionnement silencieux

Logistique

EAN / GTIN: 4026397541137

Poids: 0,28 kg

Longueur: 0.20 m

Largeur: 0.20 m

Hauteur: 0.03 m

Données techniques:

Alimentation électrique:	12V CC 4000 mA
Puissance totale de raccordement:	48 W
Type de protection:	IP67
Classe de protection:	SK III
Branchement électrique:	Alimentation électrique via fiche creuse (M)

	Tramite
Sortie de courant:	1 x raccords spéciaux
Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	160 x SMD 5050 3in1 TCL RGB (mélange de couleurs homogène)
Commande:	Contrôleur du système
Lampes/mètre:	32 Pièce
Puissance/mètre:	9 W
Lampes/tuyau:	160 Pièce
Distance entre les lampes:	31 mm
Marquage de la découpe:	12,5 cm
Couleur du boîtier:	Blanc
Dimension:	Longueur : 500 cm Largeur : 1,5 cm Hauteur : 0,4 cm
Poids:	0,27 kg
Classification du bruit:	Classe 0 (pas du tout de bruit)
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle

Contenu de la livraison:

1 x Source lumineuse
1 x Mode d'emploi