

## EUROLITE NSF-350 LED Hybrid Spray Fogger

Machine à fumée à contrôle DMX, 1500 W, éclairage LED, jet vertical

Réf. : 51701977

GTIN: 4026397513387



### Caractéristiques:

- Effet lumineux LED et geyser de brouillard en un seul appareil
- Machine à effets de fumée efficace avec une puissante sortie de fumée verticale
- Buse de sortie avec éclairage LED RGB pour une présentation d'effets impressionnante
- Bouton supplémentaire pour le déclenchement manuel
- 21 LED 3 W R/G/B
- Choix de la couleur; changement de couleur réglable
- Effet stroboscope
- Étendue de l'émission: Env. 6 m
- Avec indicateur de niveau
- Fonctionnement avec fluide fumigène à base d'eau
- Réservoir amovible
- Commandé via DMX; stand-alone; commande radio
- Pour des domaines d'application tels que: Scène; Théâtre; bailleur
- Possibilité d'utilisation: Debout

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397513387

Poids: 9,20 kg

Longueur: 0.51 m

Largeur: 0.38 m

Hauteur: 0.27 m

### Données techniques:

Alimentation électrique:	230 V AC, 50 Hz
Puissance totale de raccordement:	1500 W
Branchement électrique:	Alimentation électrique via appareils froids (M) version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison)
	Tramite

Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	21 x 3 W R/G/B
Temps de chauffe:	Env. 5 min
Volume de débit:	Env. 1130 m <sup>3</sup> /min
Étendue de l'émission:	Env. 6 m
Capacité du réservoir:	2,5 l fluide fumigène à base d'eau réservoir amovible
Consommation de liquide:	Env. 95 ml/min
Canaux DMX:	8
Entrée DMX:	1 x XLR (M) 3 broches version encastrable 1 x XLR (M) 5 broches version encastrée
Sortie DMX:	1 x XLR (F) 3 broches version encastrable 1 x XLR (F) 5 broches version encastrée
Commande:	DMX; stand-alone; commande radio
Fixtures disponibles pour:	Light'J; LED PC-Control 512; Light Captain
Couleur du boîtier:	Noir
Circuit de protection:	Manque de fluide
Couleur:	Noir
Dimension:	Largeur : 41 cm Profondeur : 63,5 cm Hauteur : 20,5 cm
Poids:	7,90 kg
Classification du bruit:	Classe 3 (bruits clairement perceptibles)
Batterie:	1 x 12 V LR27 alcaline au manganèse intégré
Fréquence porteuse:	433,920 MHz

### Contenu de la livraison:

- 1 x Appareil
- 1 x Mode d'emploi
- 1 x Câble secteur/câble d'alimentation
- 1 x Émetteur
- 1 x déclaration de conformité
- 1 x Récipient
- 1 x Filtre
- 1 x Batterie