

ANTARI Z-1500 MK3

Machine à fumée puissante en 1500 watts avec DMX/RDM, minuterie et télécommande radio en option

Réf. : 51702639

GTIN: 4710586556063



Caractéristiques:

- Haute efficacité et longue durée de vie
- Absolument fiable
- Boîtier solide métallique
- Régulation automatique de la température
- Minuterie réglable avec intervalle, durée et quantité de brouillard, brouillard continu, déclenchement manuel
- Débit continu
- Version améliorée avec env. 30% plus de Volume de débit que le modèle précédent
- Grande capacité du réservoir
- Fonctionnement avec fluide fumigène à base d'eau
- Réservoir amovible
- Commandé via DMX; stand-alone; commande radio (facultatif); RDM
- Écran LCD
- Pour des domaines d'application tels que: Clubs/écoles de danse; scène; Théâtre; bailleur
- Possibilité d'utilisation: Debout; volant

Logistique

EAN / GTIN: 4710586556063

Poids: 15,00 kg

Longueur: 0.76 m

Largeur: 0.30 m

Hauteur: 0.33 m

Données techniques:

Alimentation électrique:	230 V AC, 50 Hz
--------------------------	-----------------

Puissance totale de raccordement:	1500 W
-----------------------------------	--------

Type de protection:	IP20
---------------------	------

Branchement électrique:	Alimentation électrique via PowerCON TRUE (M) version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection
	Tramite
Temps de chauffe:	Evn. 10 min
Capacité du réservoir:	6 l fluide fumigène à base d'eau réservoir amovible
Consommation de liquide:	Evn. 150 ml/min
Canaux DMX:	1
Entrée DMX:	1 x XLR (M) 3 broches version encastrable 1 x XLR (M) 5 broches version encastrée
Sortie DMX:	1 x XLR (F) 3 broches version encastrable 1 x XLR (F) 5 broches version encastrée
Commande:	DMX; stand-alone; commande radio (facultatif); RDM
Couleur du boîtier:	Argenté
Type d'écran:	Écran LCD
Dimension:	Longueur : 64,7 cm Largeur : 23,5 cm Hauteur : 27,8 cm
Poids:	13,55 kg
Classification du bruit:	Classe 3 (bruits clairement perceptibles)

Contenu de la livraison:

1 x Appareil
 1 x Mode d'emploi
 1 x Câble secteur/câble d'alimentation
 1 x Filtre
 1 x Récipient