

EUROLITE Panneau gradateur DMX FD-32-1

Contrôleur DMX simple pour 32 canaux, master fader

Réf. : 70063830

GTIN: 4026397617009



Caractéristiques:

- Contrôleur DMX simple pour une commande aisée d'appareils à effets lumineux avec interface DMX512 (par ex. projecteurs et gradateurs)
- Facile à connecter et à utiliser sans programmation complexe
- 8 faders de canaux pour le réglage de la valeur DMX en 4 groupes
- 1 fader principal
- Conception compacte
- Possibilité de fonctionnement sur batterie/piles
- Peut envoyer jusqu'à 32 canaux DMX
- Boîtier du pupitre
- Pour des domaines d'application tels que: Agencement de salons et magasin; Restaurants, bars et hôtels; vidéo et photographie
- Fonctionnement silencieux

Logistique

EAN / GTIN: 4026397617009

Poids: 1,20 kg

Longueur: 0.34 m

Largeur: 0.17 m

Hauteur: 0.12 m

Données techniques:

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz 9V CC
Puissance totale de raccordement:	1,0 W
Classe de protection:	SK III
Branchement électrique:	Alimentation électrique via fiche creuse (M) version encastrable câble d'alimentation et bloc d'alimentation (inclus dans la livraison) Tramite

Batterie:	1 x 9,0 V E-Block (non incluse dans la livraison)
Canaux DMX:	Sortie 32
Sortie DMX:	XLR (F) 3 broches version encastrable
Couleur du boîtier:	Noir
Couleur:	Noir
Conception du boîtier:	Boîtier du pupitre
Dimension:	Largeur : 12 cm Profondeur : 23 cm Hauteur : 6,5 cm
Poids:	0,98 kg
Classification du bruit:	Classe 0 (pas du tout de bruit)

Contenu de la livraison:

1 x Contrôleur
1 x Mode d'emploi
1 x bloc d'alimentation externe