



Caractéristiques:

- Enregistreur DMX sans fil et Art-Net-Node
- Enregistrement et lecture de shows lumineux en temps réel via DMX et Wi-Fi
- Chaque source Art-Net et DMX peut être enregistrée
- Point d'accès intégré
- Art-Net In/Out via Wi-Fi ou prise réseau
- 8 emplacements de mémoire avec chacun jusqu'à 20 heures de capacité d'enregistrement
- 2 modes d'enregistrement : Enregistrement temporel ou pas à pas
- 2 modes de lecture : Lecture unique ou en boucle
- Régulateur de gradateur et de vitesse
- Merger DMX (2 In > 1 Out) avec les modes HTP, LTP, Override, Backup
- Séparateur DMX (1 In > 2 Out)
- Boîtier métallique noir robuste
- Peut recevoir et traiter jusqu'à 1024 canaux DMX
- Commandé via DMX; Aurora DMX App; Photon App; Art-NetDmxRemote App
- Écran LCD
- L'appareil peut être connecté au PC via USB,

Logistique

EAN / GTIN: 4026397648362  
Poids: 1,41 kg  
Longueur: 0.27 m  
Largeur: 0.24 m  
Hauteur: 0.10 m

Données techniques:

|                                   |                        |
|-----------------------------------|------------------------|
| Alimentation électrique:          | 100-240 V CA, 50/60 Hz |
|                                   | Ou                     |
|                                   | 5V CC 500 mA           |
| Puissance totale de raccordement: | 4 W                    |

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Branchement électrique: | Alimentation électrique via P-Con (bleu), version encastrable<br>câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison)<br><br>Tramite<br>Alimentation électrique via USB C (W) version encastrable<br>câble d'alimentation pour raccordement au réseau USB A (facultatif)<br><br>Tramite |
| Sortie de courant:      | 1 x P-Con (gris), version encastrable                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Canaux DMX:             | Entrée 1024                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Entrée DMX:             | 2 x XLR (M) 3 broches version encastrable                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Sortie DMX:             | 2 x XLR (F) 3 broches version encastrable                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Connexion au réseau:    | 1x RJ-45 (F) version encastrable                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Commande:               | DMX; Aurora DMX App; Photon App; Art-NetDmxRemote App                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Type d'écran:           | Écran LCD                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Port USB:               | USB 2.0, type B                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| PC connect:             | Via USB                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Dimension:              | Largeur : 22,7 cm<br>Profondeur : 13 cm<br>Hauteur : 7 cm                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Poids:                  | 1,13 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

**Contenu de la livraison:**

- 1 x Appareil
- 1 x Mode d'emploi
- 1 x déclaration de conformité
- 1 x Câble secteur/câble d'alimentation
- 1 x Antenne
- 1 x carte mémoire