

## OMNITRONIC Amplificateur PA PAA-240

Amplificateur PA, 240 W RMS

Réf. : 80709809

GTIN: 4026397703696



### Caractéristiques:

- 1 entrée ligne (XLR et jack 6,3 mm)
- 1 sortie en boucle (au choix XLR ou jack 6,3 mm)
- Régulateur master
- Indicateurs LED pour l'alimentation, le niveau, le clip et le défaut
- (19") 48,3 cm installation en rack 2 HE
- Pour des domaines d'application tels que: Installation; Restaurants, bars et hôtels; centres sportifs/centres de fitness

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397703696

Poids: 7,95 kg

Longueur: 0.53 m

Largeur: 0.44 m

Hauteur: 0.18 m

### Données techniques:

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Alimentation électrique:          | 230 V AC, 50 Hz  |
| Puissance totale de raccordement: | 480 W  |
| Classe de protection:             | SK I   |
| Puissance de sortie:              | 240 W RMS  |
| Branchement électrique:           | Fixe câble d'alimentation à prise contact de protection<br>Tramite |
| Fusible de l'appareil:            | 5 x 20 mm, T 5 A fusible interchangeable                           |
| Plage de fréquence:               | 60 - 16000 Hz  |
| Rapport signal/bruit:             | >90 dB   |
| Distorsion harmonique:            | <0,5 % avec 1 kHz  |

|                        |  |
|------------------------|--|
| Impédance:             | 4-16 Ohm; technologie PA 100 V; Technologie PA 70V   |
| Couleur du boîtier:    | Noir   |
| Commutation:           | Class AB   |
| Éléments de commande:  | Interrupteur d'alimentation, Contrôle du volume  |
| Circuit de protection: | Démarrage progressif; surchauffe; surcharge; Court-circuit; Tension continue   |
| État LED:              | Indicateur de niveau, power, Fault, Clip   |
| Connexions:            | Entrée: Line via 1 x Prise jack 6,3 mm (mono) version encastrable<br>Entrée: Line via 1 x XLR 3 broches 0,8 V<br>Sortie: Line via 1 x Prise jack 6,3 mm (mono) version encastrable<br>Sortie: Line via 1 x XLR 3 broches |
| Conception du boîtier: | (19") 48,3 cm installation en rack 2 HE  |
| Dimension:             | Largeur : 48,3 cm<br>Profondeur : 26,4 cm<br>Hauteur : 9,8 cm  |
| Poids:                 | 6,55 kg  |

### Contenu de la livraison:

1 x Amplificateur  
1 x Mode d'emploi  
2 x Support  
4 x vis