

## OMNITRONIC Régulateur de volume HP 6 zones mono PA 30 W noir

Contrôle de volume PA 6 canaux, relais prioritaire 24 V

Réf. : 80711324

GTIN: 4026397262322



### Caractéristiques:

- 6 transformateurs audio pour la technique de transmission 100 V
- Atténuation en 10 niveaux
- 6 relais de réception obligatoires de 24 V
- Panneau avant en aluminium
- Raccord à visser
- (19") 48,3 cm installation en rack 2 HE

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397262322

Poids: 4,10 kg

Longueur: 0.51 m

Largeur: 0.25 m

Hauteur: 0.14 m

### Données techniques:

Relais prioritaire:	24 V
Capacité de charge:	Nominale: 6x 30W RMS
Plage de fréquence:	50 - 18000 Hz
Sortie de la zone:	6
Entrée et sortie:	Mono
Conception du boîtier:	(19") 48,3 cm installation en rack 2 HE
Dimension:	Largeur : 48,3 cm Profondeur : 23 cm Hauteur : 8,9 cm
Poids:	3,50 kg

## Contenu de la livraison:

---