

EUROLITE Commutateur vidéo 4in2 AVS-402

Commutateur AV 4 positions

Réf. : 81013101

GTIN: 4026397306613



Caractéristiques:

- Pour la commutation de quatre sources AV (signaux audio, vidéo composite et S-vidéo TV) vers deux moniteurs TV au maximum
- 4 entrées (RCA), commutation manuelle ou automatique
- Temps de commutation automatique réglable entre 1 et 25 secondes
- Possibilité de copier simultanément sur un ou deux enregistreurs vidéo/DVD
- Possibilité de raccorder une chaîne HiFi via une deuxième sortie
- Pour des domaines d'application tels que: Agencement de salons et magasin; clubs/écoles de danse; Restaurants, bars et hôtels

Logistique

EAN / GTIN: 4026397306613

Poids: 0,90 kg

Longueur: 0.31 m

Largeur: 0.13 m

Hauteur: 0.06 m

Données techniques:

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	6,00 W
Plage de fréquence:	20 - 100 Hz
Rapport signal/bruit:	>100 dB
Distorsion harmonique:	<0,05 % avec 1 kHz
Dimension:	Largeur : 24,2 cm Profondeur : 12,8 cm Hauteur : 5 cm
Poids:	0,75 kg
Video:	

4 x inputs:	1 Vpp/ 75 ohms, composite RCA
2 x outputs:	1 Vpp/ 75 ohms, composite RCA
Gain:	2 V, 1 V (terminated)/ 75 ohms
Return loss:	>18 dB
Video bandwidth:	>100 MHz
Audio:	
4 x inputs:	22 kohms, stereo RCA
2 x output:	1 kohms, stereo RCA
Gain:	nominal 0 dB
Channel separation:	>75 dB

Contenu de la livraison:
