

OMNITRONIC GNOME-202P Mini-Mixer oro

Mixer per DJ a 2 canali con Bluetooth e lettore MP3 in miniatura

Art.n.: 10006887

GTIN: 4026397660708



Features :

- Misceatore per DJ estremamente leggero e compatto
- 2 canali stereo con regolatore di guadagno ed EQ a 2 bande, collegamento tramite prese RCA
- Ingresso microfono regolabile tramite jack da 6,3 mm
- Uscita cuffie regolabile
- 2 uscite master regolabili tramite prese RCA
- Alloggiamento in metallo anodizzato
- Tinta unita Schermo LCD
- Disponibile in vari colori
- Custodia per mixer
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Sala da feste; DJ mobili/Intrattenitori solisti; Uso mobile

audioplayer

- Controllabile via Bluetooth
- Bluetooth: Portata fino a 10m

Logistica

EAN / GTIN: 4026397660708

Peso : 0,90 kg

Lunghezza : 0.36 m

Larghezza : 0.16 m

Altezza : 0.07 m

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica: 230 V AC, 50 Hz
12V 500 mA

Piedinatura: Interno +/-esterno -

Potenza totale installata: 6,00 W

Classe di protezione: CL III

Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite connettore cavo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con alimentatore a spina (in dotazione)
Intervallo di frequenza:	20 - 20000 Hz
Rapporto segnale-rumore:	>85 dB
Distorsione armonica totale:	<0,5 % a 1 kHz
Bluetooth:	Versione: 4,1 + EDR Profilo: A2DP
Nome del dispositivo Bluetooth:	GNOME-202P
Colore della custodia:	Oro
Tipo di display:	Tinta unita Schermo LCD
Controlli:	Crossfader
LED di stato:	Power
Collegamenti:	Ingresso: line via 2 x RCA stereo Ingresso: microfono via 1 x Jack da 6,3 mm (non sim.) Ingresso: audioplayer via 1 x USB A (F) versione da incasso Uscita: Master via 2 x RCA stereo Uscita: Cuffie via 1 x Presa jack (stereo) da 6,3 mm versione da incasso
Canali:	Canale di ingresso: 1 x Stereo with interruttore line-player via RCA o lettore, channel control via manopola, regolatore a 2 bande EQ Canale di ingresso: 1 x Stereo via RCA, channel control via manopola, regolatore a 2 bande EQ Canale di ingresso: 1 x Mono via jack, channel control via manopola Uscita master: , channel control via manopola Uscita per auricolari: , channel control via manopola
Formato musicale:	WMA
Struttura della custodia:	Custodia per mixer
Misure:	Larghezza: 10 cm Profondità: 22 cm Altezza: 6 cm
Peso:	0,65 kg
Attivazione:	Bluetooth
Audioplayer:	USB + Bluetooth
Massima:	Bluetooth: fino a 10m
Formato musicale:	MP3, WAV
Supporti di memorizzazione appropriati:	Periferica USB max. 32GB (FAT 32)

Contenuto della confezione:

1 x Dispositivo
 1 x alimentatore esterno
 1 x cavo RCA
 1 x Manuale d'uso
 1 x dichiarazione di conformità