

OMNITRONIC EP-220NET Preamplificatore con radio Internet, DAB+ e Bluetooth 10007079

Preamplificatore 19" con radio Internet, DAB+, Bluetooth e telecomando IR

GTIN: 4026397695359



Features :

- Radio Internet con sintonizzatore DAB+/FM, Bluetooth e supporto UPnP/DLNA
- Varie opzioni di streaming tramite Wi-Fi, presa LAN e Bluetooth
- Ampio display a colori TFT da 2", comando semplice Jogdial, impostazioni di equalizzazione, timer di spegnimento e funzione sveglia
- Accesso a migliaia di stazioni radio e podcast in tutto il mondo
- Ricerca dei canali per genere, nome del canale, posizione
- 4 ingressi stereo line (RCA) sul retro
- Ingresso AUX da 3,5 mm sulla parte anteriore
- 1 ingresso microfono combinato sul davanti con controlli per volume, bassi e alti
- Interruttore sorgente audio
- Regolatori per volume, bassi e alti
- 3 uscite master stereo
- Uscite audio digitali e analogiche (Toslink, coassiali, RCA)
- Controllabile via Wi-Fi; Telecomando IR
- 2.4 GHz registrazione gratuita e gratuita in tutto il mondo
- Multicolore Schermo TFT
- Custodia per mixer
- Montaggio su rack (19") 48,3 cm possibile
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Installazione; Ristoranti, bar e hotel

Logistica

EAN / GTIN: 4026397695359

Peso : 2,70 kg

Lunghezza : 0.55 m

Larghezza : 0.27 m

Altezza : 0.07 m

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica: 100-240 V AC, 50/60 Hz

Potenza totale installata: 6 W

Grado di protezione:	IP20
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite dispositivi a freddo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Intervallo di frequenza:	20 - 20,000 Hz
Rapporto segnale-rumore:	>100 dB
Distorsione armonica totale:	<0,1 % a 1 kHz
Wi-Fi:	Standard: IEEE 802.11 b/g/n Protocolli di sicurezza: WEP/WPA/WPA2
Connessione di rete:	Protocol: Ethernet TCP/IP via RJ-45 (F) versione da incasso, 10/100 Mbit/s
Impedenza:	Ingresso: 10 kOhm , non sim. Ingresso: 20 kOhm , sim.
Attivazione:	Wi-Fi; Telecomando IR
Bluetooth:	Versione: 4,2 + EDR
Nome del dispositivo Bluetooth:	EP-220NET
Audioplayer:	Sintonizzatore FM + radio Internet + BT + DAB+
Banda di frequenza:	2.4 GHz
Colore della custodia:	Nero
Tipo di display:	Multicolore Schermo TFT
Frequenza di ricezione del sintonizzatore:	FM 87-108 MHz, DAB(+) 174.928-239.200 MHz
Controlli:	Interruttore di rete, Interruttore sorgente, Regolatore volume, Regolazione del suono, Menu; Pulsanti di navigazione, Encoder
LED di stato:	Power
Collegamenti:	Antenna via 1 x SMA (F) versione da incasso Connessione di rete via 1 x RJ-45 (F) versione da incasso Ingresso: Antenna via 1 x Belling-Lee (F) versione da incasso Ingresso: line via 4 x RCA stereo Ingresso: AUX via 1 x Presa jack (stereo) da 3,5 mm versione da incasso Ingresso: microfono via 1 x presa combinata XLR a 3 poli/jack da 6,35 mm (F) versione da incasso Uscita: line via 2 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso Uscita: line via 2 x Jack da 6,3 mm (sim.) Uscita: line via 1 x RCA stereo Uscita: ottica via 1 x toslink Uscita: coassiale (S/PDIF) via 1 x RCA (F) versione da incasso
Canali:	Canale del microfono: 1 x Mono via Presa combinata (XLR/JACK), channel control via manopola, regolatore a 2 bande EQ Uscita master: Stereo, channel control via manopola, regolatore a 2 bande EQ, Interruttore sorgente
Formato musicale:	MP3, AAC/AAC+; FLAC
Livello massimo:	Ingresso: line +20 dBu Uscita: +22 dBu
Materiale:	Metallo

Struttura della custodia:	Custodia per mixer Montaggio su rack (19") 48,3 cm possibile
Misure:	Larghezza: 48,3 cm Profondità: 19 cm Altezza: 4,4 cm
Peso:	2,20 kg
Alimentazione elettrica:	3V
Pila:	2 x Micro (AAA) (non in dotazione)

Contenuto della confezione:

1 x Dispositivo
1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione
1 x telecomando
2 x Antenna
1 x cavo RCA
4 x piede
1 x Manuale d'uso
1 x dichiarazione di conformità