

OMNITRONIC MLM-81 Microphone/Line Mixer

Microphone line mixer, 8 channels

Art.n.: 10304150

GTIN: 4026397295085



Descrizione :

OMNITRONIC MLM-81 mixes up to 8 mono input signals to one output. Via individual level and tone controls, the different sources can be controlled and perfectly dovetailed. The MLM-81 is not only suited for panel discussions or symposiums but for press conferences as well and - due to its compact design - occupies almost no space.

Features :

- For mixing up to 8 mono input signals to 1 mono output
- 8 mic/line channels with separate level and tone controls and signal LEDs
- Each channel with balanced XLR mic input and unbalanced 6.3 mm jack (1/4") input
- Ogni ingresso del microfono con tensione virtuale commutabile (12 V)
- Feed-through output (independent of master control) for connecting a further MLM-81
- Each 6.3 mm line input can be separately converted to a line output via internal jumpers
- Montaggio su rack (19") 48,3 cm 1 U

Logistica

EAN / GTIN: 4026397295085

Peso : 2,75 kg

Lunghezza : 0.54 m

Larghezza : 0.27 m

Altezza : 0.09 m

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica: 230 V AC, 50 Hz

Potenza totale installata: 10,00 W

Classe di protezione: CL I

Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite dispositivi a freddo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Rapporto segnale-rumore:	>106 dB
Distorsione armonica totale:	<0,003 % a 1 kHz
Tensione virtuale:	12 V DC
Impedenza:	Ingresso: microfono 600 Ohm Ingresso: line 18 kOhm Ingresso: AUX 10 kOhm Uscita: 51 Ohm
Gain:	Ingresso: microfono 69 dB Ingresso: line 26 dB
Colore della custodia:	Argento
LED di stato:	Power, Segnale
Collegamenti:	Ingresso: microfono via 8 x XLR a 3 poli Ingresso: line via 8 x Presa jack (mono) da 6,3 mm versione da incasso Ingresso: AUX via 1 x RCA (F) versione da incasso Uscita: line via 1 x Presa jack (mono) da 6,3 mm versione da incasso Uscita: AUX via 1 x RCA (F) versione da incasso
Canali:	Canale di ingresso: 8 x Mono via XLR o jack, channel control via manopola, Regolazione del suono EQ Uscita master: 1 x Mono via jack, channel control via manopola
Livello massimo:	Ingresso: microfono -23 dBV Ingresso: line +22 dBV Uscita: +17 dBV
Struttura della custodia:	Montaggio su rack (19") 48,3 cm 1 U
Misure:	Larghezza: 48,3 cm Profondità: 15,2 cm Altezza: 4,45 cm
Peso:	2,30 kg

Contenuto della confezione:

1 x Dispositivo
1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione
1 x Manuale d'uso