

## OMNITRONIC DJP-604 amplificatore di potenza a 4 canali in classe D

Amplificatore di classe D a 4 canali in custodia da 9,5", 4 x 150 W/4 Ohm, 4 x 80 W/8 Ohm

Art.n.: 10451606

GTIN: 4026397702422



### Features :

- Ingressi accoppiabili per una configurazione flessibile
- Peso e altezza compatti grazie all'alimentatore switching integrato
- Regolatore di livello per canale
- Robusto telaio in acciaio con piastra frontale in alluminio
- Custodia per mixer
- Montaggio su rack (19") 48,3 cm possibile
- Per campi di applicazione come, ad esempio.: Installazione; Ristoranti, bar e hotel; centri sportivapalestre

### Logistica

EAN / GTIN: 4026397702422

Peso : 2,84 kg

Lunghezza : 0.34 m

Larghezza : 0.29 m

Altezza : 0.08 m

### Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	230 V AC, 50 Hz
Potenza totale installata:	185 W 1/8 Power
Potenza in uscita:	4 x 150 W RMS (4 Ohm) 4 x 80 W RMS (8 Ohm)
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite dispositivi a freddo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Intervallo di frequenza:	20 - 20,000 Hz
Rapporto segnale-rumore:	>105 dB
Impedenza:	Ingresso: 20 kOhm , sim.

	Ingresso: 10 kOhm , non sim.
Colore della custodia:	Nero
Commutazione:	Class D
Tempi di salita:	20 V/ $\mu$ s
Fattore di smorzamento:	>300
Controlli:	Interruttore di rete, Controllo del volume per canale
Circuito di protezione:	Avvio graduale; Cortocircuito; surriscaldamento; sovraccarico; VHF; Tensione continua
LED di stato:	Power, Segnale, clip
Collegamenti:	Ingresso: line via 4 x morsetto a vite Uscita: Altoparlante via 4 x morsetto a vite
Materiale:	Metallo
Struttura della custodia:	Custodia per mixer Montaggio su rack (19") 48,3 cm possibile
Misure:	Larghezza: 21,4 cm Profondità: 26,5 cm Altezza: 4,4 cm
Peso:	2,46 kg

### **Contenuto della confezione:**

1 x Manuale d'uso  
 1 x Amplificatori  
 4 x piede  
 6 x angolo  
 8 x viti  
 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione