

OMNITRONIC Airbro Trasmettitore jack 5,8G

Trasmettitore radio plug-n-play

Art.n.: 13072340

GTIN: 4026397672381



L'articolo non è più disponibile.

Features :

- Sostituisce il cavo tra lo strumento e l'amplificatore per chitarra
- Consente molta libertà di movimento durante le performance dal vivo
- Comodo e rapidamente pronto per l'uso grazie al funzionamento con un solo pulsante
- Funzionamento nella banda 5,8 GHz senza ostacoli
- 24 bit/48 kHz per la massima qualità del suono
- 4 canali di trasmissione commutabili
- Più ricevitori possono essere accoppiati con un unico trasmettitore
- Angolo regolabile di 195°, quindi adatto a tutti i tipi di chitarra
- Durata di funzionamento fino a 4h
- Portata fino a 15m in edifici
- Portata fino a 30m all'aperto
- 5.8 GHz registrazione gratuita e gratuita in tutto il mondo
- Fino a 4 trasmettitori possono funzionare in parallelo senza interferenze
- Latenza estremamente bassa

Dotazione della fornitura

- 1 x Dispositivo, 1 x Manuale d'uso, 1 x Cavo USB, 1 x cacciavite, 1 x borsa

Logistica

EAN / GTIN: 4026397672381

Peso : 0,12 kg

Lunghezza : 0.14 m

Larghezza : 0.09 m

Altezza : 0.04 m

Dati tecnici :

Tipo:	Trasmettitore
Alimentazione elettrica:	5V DC 1000 mA
Allacciamento elettrico:	Pila/Batteria ricaricabile
Tipo di batteria:	1 x Ioni di litio 400 mAh,

Batteria:	Durata di funzionamento fino a 4h Tempo di ricarica 2h
Intervallo di frequenza:	20 - 20000 Hz
Massima:	Fino a 15m in edifici Fino a 30m all'aperto
Banda di frequenza:	5.8 GHz
Sistema parallelo:	Massima 4 Trasmettitore
Latenza:	< 6 ms
LED di stato:	Indicatore del livello di carica
Collegamenti:	Ingresso: Jack da 6,3 mm (non sim.)
Livello massimo:	Ingresso: +680 mV, non sim.
Collegamento USB:	Type Micro USB (F) versione da incasso
Misure:	Larghezza: 13,8 cm Profondità: 2,7 cm Altezza: 4,3 cm
Peso:	0,09 kg