

## OMNITRONIC VHF-102 Wireless Mic System 214.35/201.60MHz

2-channel VHF wireless microphone system

Art.n.: 13073041

GTIN: 4026397644470



### Features :

- 2-channel receiver unit and hand-held microphone with PLL technology
- Operation with fixed VHF frequencies
- 2 separate channels with volume controls and LEDs for carrier signal
- Unbal. XLR output per channel
- Microphones with mute function and color indication
- Direttività: Cardioide
- Portata fino a 30m a vista
- Senza licenza in Germania
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Matrimoni/Gala/Eventi; Uso mobile; DJ mobili/Intrattenitori solisti

### Logistica

EAN / GTIN: 4026397644470

Peso : 1,15 kg

Lunghezza : 0.36 m

Larghezza : 0.31 m

Altezza : 0.07 m

### Dati tecnici :

|                            |                                                                                                                                                    |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo:                      | Set senza fili completo                                                                                                                            |
| Alimentazione elettrica:   | 100-240 V AC, 50/60 Hz<br>12V DC 350 mA                                                                                                            |
| Potenza totale installata: | < 5 W                                                                                                                                              |
| Allacciamento elettrico:   | Alimentazione dell'energia elettrica tramite connettore cavo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con alimentatore a spina (in dotazione) |
| Tipo di capsula:           | Dinamica                                                                                                                                           |

|                            |                                                                                               |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Direttività:               | Cardioide                                                                                     |
| Intervallo di frequenza:   | 80 - 12000 Hz                                                                                 |
| Massima:                   | Fino a 30m a vista                                                                            |
| Banda di frequenza:        | VHF                                                                                           |
| Deviazione della portante: | 214,350 MHz; 201,600 MHz                                                                      |
| Potenza di uscita RF:      | 10 mW                                                                                         |
| Collegamenti:              | Uscita: microfono via 1 x XLR a 3 poli<br>Uscita: microfono via 1 x Jack da 6,3 mm (non sim.) |
| Interruttore:              | Interruttori di accensione/spegnimento;<br>interruttore silenzioso                            |
| Materiale:                 | Plastica                                                                                      |
| Peso:                      | 0,82 kg                                                                                       |
| Peso:                      | 0,3 kg                                                                                        |
| Pila:                      | 4 x Mignon (AA) (non in dotazione)                                                            |
| Misure:                    | Lunghezza: 24 cm<br>Diametro: Ø 5 cm                                                          |
| Peso:                      | 0,17 kg                                                                                       |

### Contenuto della confezione:

1 x ricevitore  
1 x microfono