

## OMNITRONIC DAD Modulo di collegamento audio

Modulo di trasmissione per la trasmissione audio ai moduli di ricezione DAD

Art.n.: 13106967

GTIN: 4026397680423



### Features :

- Per l'installazione nell'alloggiamento del ricevitore a 4 canali DAD-4RX
- Per l'installazione a posteriori del sistema PA modulare MOM-10BT4
- Trasmissione wireless del segnale audio ai moduli di ricezione DAD
- 16 frequenze di trasmissione regolabili (823-832 e 863-865 MHz)
- Display a LED per il canale selezionato
- Antenna a barra rimovibile
- Portata fino a 30m a vista
- UHF 823 - 832 MHz Registrazione e gratuità in gran parte d'Europa
- UHF 863 - 865 MHz registrazione e gratuità in Europa

### Logistica

EAN / GTIN: 4026397680423

Peso : 0,19 kg

Lunghezza : 0.22 m

Larghezza : 0.12 m

Altezza : 0.04 m

### Dati tecnici :

Tipo:	Trasmettitore
Alimentazione elettrica:	12V DC 150 mA
Numero di canali:	1
Massima:	Fino a 30m a vista
Banda di frequenza:	UHF 823 - 832 MHz; UHF 863 - 865 MHz
Stabilità della frequenza:	± 0,001 %
Potenza di uscita RF:	10 mW
Selezione frequenza:	16 frequenze commutabili
Controlli:	Selettore di frequenza, Regolatore volume

LED di stato:	Power, Segnale
Collegamenti:	Antenna via 1 x BNC (F)
Colore:	Nero
Misure:	Larghezza: 7,1 cm Profondità: 13,9 cm Altezza: 3 cm
Peso:	0,11 kg

### **Contenuto della confezione:**

---

- 1 x Trasmettitore
- 1 x Antenna
- 1 x Manuale d'uso
- 1 x dichiarazione di conformità