

## OMNITRONIC WAMS-10BT2 MK2 Radiomicrofono 865MHz

Microfono di ricambio per WAMS-10BT2 MK2

Art.n.: 13107018

GTIN: 4026397706222



### Features :

- Direttività: Cardioide
- Portata fino a 60m

### Dati tecnici :

|                            |                                        |
|----------------------------|----------------------------------------|
| Tipo:                      | Trasmettitore                          |
| Tipo di capsula:           | Dinamica                               |
| Direttività:               | Cardioide                              |
| Pila:                      | Mignon (AA) (non in dotazione)         |
| Massima:                   | Fino a 60m                             |
| Deviazione della portante: | 865 MHz                                |
| Potenza di uscita RF:      | 10 mW                                  |
| Selezione frequenza:       | Frequenze uniche                       |
| Interruttore:              | Interruttori di accensione/spegnimento |
| Materiale:                 | Plastica                               |
| Colore:                    | Nero                                   |
| Misure:                    | Lunghezza: 24 cm<br>Diametro: Ø 4,6 cm |
| Peso:                      | 0,17 kg                                |

### Logistica

EAN / GTIN: 4026397706222

Peso : 0,18 kg

Lunghezza : 0.24 m

Larghezza : 0.04 m

Altezza : 0.04 m

## Contenuto della confezione:

---

1 x microfono