



Features :

EUROLITE GoFlow 100

Goboflower estremamente luminoso con ruota a colori/ruota Gobo separata e 2 funzioni di rotazione

- 1 LED 100 W COB (chip-on-board) bianco freddo (CW)
- Ruota Gobo con Gobo rotanti; Ruota dei colori
- Dimmer elettronico
- Effetto floreale; Effetto Gobo; effetto stroboscopico
- Color wheel with 8 dichroic filters plus open
Mezzi colori selezionabili, effetto Rainbow a velocità variabile in entrambe le direzioni
- Ruota Gobo con Gobo rotanti, 8 gobo
Gobo intercambiabili
- Sistema slot in Gobo per un facile cambio dei Gobo
- 24 programmi di spettacolo integrati
- Il dispositivo è raffreddato tramite ventola termoregolata
- Controllabile via stand-alone; controllo della musica via microfono; funzione master/slave; DMX; Telecomando IR; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale)
- Fixtures disponibili per Colorchief; Light Captain
- With a beam angle of 80°
- Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
- Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi
- Per campi di applicazione come, ad esempio.: Club/scuole di danza; matrimoni/Gala/Eventi; Allestimenti per fiere e negozi; palco; DJ mobili/Intrattenitori solisti; Ristoranti, bar e hotel; noleggiatore
- Massima silenziosità
- Possibilità di utilizzo: Volante; su treppiede
- 2 buttons on the remote control for saving your own settings

Logistica

EAN / GTIN: 4026397684070

EUROLITE SB-16 Soft Bag

Soft bag universale

- High-quality workmanship with nylon , nero
- Interior with Imbottitura in schiuma
- 2 cinghie di trasporto

Dati tecnici :

Peso: 5,83 kg

EUROLITE GoFlow 100

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	140 W
Grado di protezione:	IP20
Classe di protezione:	CL I
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite dispositivi a freddo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione
Uscita di corrente:	Dispositivi a freddo (F) versione da incasso
Fusibile:	5 x 20 mm, T 2,5 A fusibile sostituibile
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	1 x 100 W COB (chip-on-board) bianco freddo (CW)
Frequenza di lampeggiamento:	0,5 - 25 Hz
Attrezzature:	Ruota Gobo con Gobo rotanti; Ruota dei colori
Generazione del colore:	Color wheel with 8 dichroic filters plus open Mezzi colori selezionabili, effetto Rainbow a velocità variabile in entrambe le direzioni
Gobo:	Ruota Gobo con Gobo rotanti, 8 gobo Diametro esterno 23,80mm Diametro immagine 14mm Gobo intercambiabili Sistema slot in Gobo per un facile cambio dei Gobo
Canali DMX:	2; 6; 8
Ingresso DMX:	XLR (M) a 3 poli versione da incasso
Uscita DMX:	XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Raffreddamento:	Ventola termoregolata
Attivazione:	Stand-alone; controllo della musica via microfono; funzione master/slave; DMX; Telecomando IR; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale)
Fixtures disponibili per:	Colorchief; Light Captain
Angolazione del fascio di luce:	80°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	80°

Temperatura colore:	8000K
Colore della custodia:	Nero
Tipo di display:	Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
Misure:	Lunghezza: 40,5 cm Larghezza: 22,5 cm Altezza: 26 cm
Peso:	5,55 kg
Classificazione del rumore:	Classe 1 (rumore molto leggero, adatto per ambienti sensibili al rumore)
Diametro fori di fissaggio:	1 x Ø13mm
Materiale:	Metallo, 2 mm
Pila:	Pila a bottone 3,0 V CR2025 litio-manganese montato
Prodotto speciale:	Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici
Destinazione d'uso:	Illuminazione per effetti speciali

EUROLITE SB-16 Soft Bag

Cinghia da polso:	2 Pezzo
Materiale:	Nylon
Colore:	Nero
Misure:	Larghezza: 44 cm Profondità: 25 cm Altezza: 21,5 cm
Peso:	0,28 kg

Contenuto della confezione:

1 x EUROLITE GoFlow 100

- 1 x Dispositivo
- 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione
- 1 x telecomando
- 1 x Pila
- 6 x gobo
- 1 x Manuale d'uso

1 x EUROLITE SB-16 Soft Bag

- 1 x borsa