

## EUROLITE SAP-1024 MK2 Lettore standalone

Interfaccia USB con software per il controllo e la programmazione dell'illuminazione con il computer

Art.n.: 51860157

GTIN: 4026397643657



**L'articolo non è più disponibile.**

### Features :

- Lettore standalone per la creazione e il controllo di spettacoli di luce
- Controlla qualsiasi dispositivo abilitato DMX e carica gli spettacoli nella memoria interna del lettore
- 4 MB di memoria interna (capacità minima: 4000 step/512 canali)
- 8 Interruttore di attivazione a LED, retroilluminato in blu
- Selezione della scena tramite i pulsanti Next e Previous
- Impostazione della velocità e del dimmer per ogni scena in modalità standalone
- Clock in tempo reale per attivare la scena (giorno, settimana, mese, anno)
- Collegamento in serie per il funzionamento master/slave di 32 lettori
- Ripristino automatico della scena in caso di interruzione di corrente
- Può inviare fino a 1024 canali DMX
- Controllabile via DMX; Art-Net; funzione master/slave
- The device can be connected via USB to the PC in connection with LED PC-Control 512<BR>Firmware aggiornabile
- Compatible with Linux, Win Vista, Win 7, Win 10, OS X 10,6 o superiore
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Club/scuole di danza; Allestimenti per fiere e negozi; installazione; Ristoranti, bar e hotel

### Logistica

EAN / GTIN: 4026397643657

Peso : 0,40 kg

Lunghezza : 0.20 m

Larghezza : 0.14 m

Altezza : 0.06 m

### Dati tecnici :

|                          |                            |
|--------------------------|----------------------------|
| Alimentazione elettrica: | 9-36V<br>0<br>5V DC 500 mA |
| Grado di protezione:     | IP20                       |

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Classe di protezione:    | CL III  |
| Allacciamento elettrico: | Alimentazione dell'energia elettrica tramite mini USB (F) versione da incasso cavo di alimentazione per collegamento alla rete USB A (in dotazione) |
| Canali DMX:              | Uscita 1024   |
| Attivazione:             | DMX; Art-Net; funzione master/slave   |
| Colore della custodia:   | Nero  |
| Collegamento USB:        | USB 2.0, type mini USB (F) versione da incasso  |
| Colore:                  | Nero  |
| PC connect:              | LED PC-Control 512 via USB, Firmware aggiornabile   |
| Misure:                  | Larghezza: 16,6 cm<br>Profondità: 9,7 cm<br>Altezza: 3,8 cm   |
| Peso:                    | 0,30 kg   |
| Sistema operativo:       | Linux, Win Vista, Win 7, Win 10, OS X 10,6 o superiore  |